

Link do produktu: <https://herz.info.pl/centrala-sterujaca-230v-do-bram-przesuwnych-robo-elb3-p-1440.html>

Centrala sterująca 230V do bram przesuwnych ROBO ELB3



Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	ELB3
Kod producenta	ELB3
Gwarancja	24 miesiące

OPIS PRODUKTU

Centrala sterująca 230V do bram przesuwnych ROBO ELB3

Centrala eLB3 do bram przesuwnych

[Instrukcję znajdziesz tutaj](#)

Sterownik eLB3 jest przeznaczony dla napędów bramowych wykorzystujących silniki na napięcie 230Vac o mocy do 500W. Doskonale nadaje się do pracy ciągłej, można zastosować go na posesjach prywatnych i w firmach. Na centrali znajduje się gniazdo umożliwiające montaż odbiornika radiowego wykorzystującego złącze typu SMX (np. eLRN2, SMXI, SMXIS). Zastosowany w eLRN2 system zmiennego kodowania nadajników firmy Microchip sprawia iż system staje się niedostępny dla osoby nieautoryzowanej.

Cechy

- Łagodny start i stop, co zwiększa żywotność bramy
- Sterowanie za pomocą nadajników zdalnego sterowania (wymagany moduł radiowy SMX)
- Sterowanie na przyciski dzwonek
- Funkcja AUTOZAMYKANIE
- Funkcja TYLKO OTWÓRZ
- Funkcja FURTKI
- Regulacja siły ciągu
- Regulacja czasu pracy
- Funkcja zwolnienia
- Sygnalizacja świetlna
- Funkcja hamowania
- Funkcja skrócenia czasu autozamykania po wykryciu przejazdu
- Możliwość instalacji bariery podczerwieni
- Sygnalizacja stanu wejść
- Prosta procedura instalacji i programowania

Uwaga: centrala eLB3 wymaga zewnętrznego zasilacza oryginalnego model TRA-G.1025 lub jego zamiennika naszej produkcji model eLA22. eLB3 zastępuje sterownik ROA3, THA5, eLB3 + eLA22 zastępuje centrale ROA34, ROA37.

Dane techniczne

- Zasilanie: 230Vac+10%/-15% 50Hz /18-22Vac
- Zakres temperatury pracy: -20°C / +70°C

- Pobór prądu w stanie spoczynku:
- Typ bezpiecznika: 5A/230V (5x20mm)
- Wymiary zewnętrzne (szer. x głęb. x wys.): 122,50x89,50x37mm
- Obudowa: brak, montaż w obudowie automatu
- Waga: 140g

Parametry wyjść

- Silnik(typ, ilość, max. obciążenie): indukcyjny 1-fazowy, 1, 0.5kW
- Lampa(typ, ilość, max. obciążenie): NO, 1, 230Vac/15W - nie stosować świetlówek
- kanał CH2(typ, ilość, max. obciążenie): NO, 1, 1A/30Vac, 0,3A/60Vdc, 0,5A/125Vac

Parametry radiowe

- Moduł radiowy: zewnętrzny do gniazda modułu radiowego SMX
- Antena: antena zewnętrzna do złącza 15 i 16
- Dedykowany moduł radiowy: eLR-N2, SMXI, SMXIS
- Funkcjonalność:
- Czas pracy: 120s
- Czas autozamykania: 25min
- Interfejs użytkownika: Prosta instalacja urządzenia, procedura uczenia oraz konfiguracji
- Możliwość przywracania ustawień fabrycznych: tak

Zobacz pozostałe centrale w atrakcyjnych cenach

Do bram skrzydłowych: [12V](#), [24V](#), [230V](#), [230V-1](#),

Do bram przesuwnych: [24V](#), [24V-1](#), [230V](#), [230V-1](#), [400V](#), [400V-1](#)

Do bram garażowych: [24V](#), [24V-1](#), [24V-2](#), [230V](#), [400V](#), [400V-1](#)