Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 08:57

Link do produktu: https://herz.info.pl/centrala-sterujaca-24v-do-bram-garazowych-lub-przesuwnych-el1q-p-1435.html



Centrala sterująca 24V do bram garażowych lub przesuwnych EL1Q

Dostępność

Produkt wycofany
Zapytaj o zamiennik
e-mail: biuro@herz.waw.pl
tel. +48(22)788 10 44

Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**EL1Q**
Kod producenta	**EL1Q**
Gwarancja	**24 miesiące**

OPIS PRODUKTU

Centrala sterująca 24V do bram garażowych lub przesuwnych EL1Q

Centrala EL1Q - współpracuje z wszystkimi nadajnikami firmy Wiśniowski i eLdrim zgodnymi ze standardem transmisji Keeloq

Instrukcję znajdziesz tutaj

Sterownik eL1 jest przeznaczony dla napędów bramowych i garażowych wykorzystujący silniki na napięcie stałe 24V o mocy do 140W. Doskonale nadaje się do pracy ciągłej. Można zastosować go na parkingach osiedlowych, posesjach prywatnych i w firmach. Posiada liczne zabezpieczenia i wbudowany odbiornik radiowy na częstotliwość 433,92MHz.

Centrala eL1QV01/1.0.0 działa w trybie High Security KeeLoq® i współpracuje z nadajnikami firm: Wiśniowski, ELBRAM, eLdrim. Sterownik model eL1QV01/2.2.0 był stosowany w automatach pierwszej generacji OPTIMUM 600, 800, 1100. Model centrali eL1QV01/2.0.0 z zmodyfikowanym oprogramowaniem jest stosowany w naprawach automatów Hormann ProMatic.

Prosimy o podanie informacji odnośnie napięcia: 12V lub 24V

Cechy

- Niska cena
- Wbudowany odbiornik radiowy
- Sterowanie za pomocą nadajników radiowych z kodem dynamicznie zmiennym KeeLoq®
- Sterowanie na przycisk dzwonkowy
- Bariera podczerwieni
- Funkcja automatycznego zamknięcia
- Wcześniejsze automatyczne zamknięcie bramy po przejechaniu bariery podczerwieni
- Regulacja siły przeciążenia
- Automatyczne uchylenie po przeciążeniu
- Sygnalizacja świetlna lub załączanie z opóźnionym wyłączeniem oświetlenia
- Prosta procedura instalacji i programowania

Dane techniczne

- Zasilanie: 24V ac/dc
- Zakres temperatury pracy: -20ºC / +70ºC
- Typ bezpiecznika: 6,3 A wymiary (5x20)
- Moc silnika: max. 140W
- Wymiary zewnętrzne (szerokość x głębokość x wysokość): 68mm x 105mm x 42,8mm bez przewodu
- Obudowa: brak obudowy
- Waga: 110g

Parametry wyjściowe

- Wyjścia przekaźnikowe(typ, ilość, max. obciążenie): silnik DC, jedno, 5,8A/24Vdc (maksymalna moc 140W)
- Wyjście przekaźnikowe lampy(typ, ilość, max. obciążenie): monostabilne, jedno, 1A/24Vac (maksymalna moc 25W)

Parametry radiowe

- Moduł radiowy: zintegrowany, superheterodynowy, zapewniający wysoka niezawodność, powtarzalność i odporność na zakłócenia radiowe
- Standard transmisji: KeeLoq®
- Zasięg: do 200m (przy stosowaniu nadajników eLdrim)
- Rodzaj modulacji / częstotliwość: OOK / 433,92MHz
- Impedancja wejściowa anteny: 50 Ω
- Antena: antena wewnętrzna
- Pamięć pilotów: 20szt. | 20szt.

Funkcjonalność

- Czas auto-zamykania: 5s - 10min
- Maksymalny czas pracy sterownika: 120s
- Maksymalny czas świecenia lampy: 25min
- Interfejs użytkownika: prosta instalacja urządzenia, procedura uczenia oraz konfiguracji, oparta na jednej diodzie LED i jednym przycisku
- Konfiguracja nadajnika: możliwość przypisania dowolnego przycisku do kanału
- Możliwość kasowania całej pamięci: tak
- Możliwość kasowania pojedynczego pilota: nie
- Możliwość wpisania pilota bez konieczności dostępu do przycisków odbiornika: nie

---

Zobacz pozostałe centrale w atrakcyjnych cenach
Do bram skrzydłowych: 12V, 24V, 230V, 230V-1,
Do bram przesuwnych: 24V, 24V-1, 230V, 230V-1, 400V, 400V-1
Do bram garażowych: 24V, 24V-1, 24V-2, 230V, 400V, 400V-1