Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 08:41

Link do produktu: https://herz.info.pl/centrala-sterujaca-24v-do-bram-przesuwnych-i-garazowych-elb7hk2-p-1450.html



Centrala sterująca 24V do bram przesuwnych i garażowych ELB7Hk2

Cena	**354,24 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**ZAPYTAJ O TERMIN WYSYŁKI**
Numer katalogowy	**ELB7Hk2**
Kod producenta	**ELB7Hk2**
Gwarancja	**24 miesiące**

OPIS PRODUKTU

Centrala sterująca 24V do bram przesuwnych i garażowych ELB7Hk2

Centrala eLB7Hk do bram przesuwnych i garażowych - o długości wiązki 290mm, współpracuje z niemal wszystkimi pilotami zgodnymi z systemem kodowania KeeLoq®

Instrukcję znajdziesz tutaj

Jest to sterownik dla napędów bramowych i garażowych wykorzystujący silniki na napięcie stałe 24V o mocy do 140W. Posiada wtyk wielożyłowy do bezpośredniego podłączenia do płytki łączeniowej ST-1, eL01a lub eL01. Doskonale nadaje się do pracy ciągłej. Można zastosować go na parkingach osiedlowych, posesjach prywatnych i w firmach. Sterownik eLB7Qk jest chętnie używany jako zamiennik sterownika ST1 lub ST2.

Cechy

- Łagodny start i stop, co zwiększa żywotność bramy
- Wbudowany odbiornik radiowy
- Sterowanie za pomocą nadajników (do 34) na częstotliwość 433,92MHz z kodem dynamicznie zmiennym KeeLoq®
- Zdalne programowanie pilotów
- Sterowanie na przycisk dzwonkowy
- Funkcja osiedlowa
- Funkcja furtki
- Bariera podczerwieni
- Funkcja automatycznego zamknięcia
- Wcześniejsze automatyczne zamknięcie bramy po przejechaniu bariery podczerwieni
- Regulacja siły przeciążenia statycznego i dynamicznego
- Automatyczne uchylenie po przeciążeniu
- Sygnalizacja świetlna lub załączanie z opóźnionym wyłączeniem oświetlenia
- Prosta procedura instalacji i programowania

Dane techniczne: eLB7Qk | eLB7Qk2 | eLB7Hk | eLB7Hk2

- Zasilanie: 24V ac/dc
- Zakres temperatury pracy: -20ºC / +70ºC
- Typ bezpiecznika: 6,3 A wymiary (5x20)
- Moc silnika: max. 140W
- Wymiary zewnętrzne (szerokość x głębokość x wysokość): 84,8mm x 154,4mm x 42,8mm bez przewodu
- Obudowa: bryzgoszczelna obudowa plastikowa IP40
- Waga: 250g | 270g | 250g | 270g

Parametry wyjściowe

- Wyjścia przekaźnikowe(typ, ilość, max. obciążenie): silnik DC, jedno, 5,8A/24Vdc (maksymalna moc 140W)
- Wyjście przekaźnikowe lampy(typ, ilość, max. obciążenie): monostabilne, jedno, 1A/24Vac (maksymalna moc 25W)

Parametry radiowe

- Moduł radiowy: zintegrowany, superheterodynowy, zapewniający wysoka niezawodność, powtarzalność i odporność na zakłócenia radiowe
- Standard transmisji: KeeLoq®
- Zasięg: do 200m (przy stosowaniu nadajników eLdrim)
- Rodzaj modulacji / częstotliwość: OOK / 433,92MHz
- Impedancja wejściowa anteny: 50 Ω
- Antena: antena wewnętrzna, zaciski do podłączenia anteny zewnętrznej na eL01a
- Pamięć pilotów: 34szt. | 34szt. | 48szt. | 48szt.

Funkcjonalność

- Czas auto-zamykania: 5s - 10min
- Maksymalny czas pracy sterownika: 72s
- Maksymalny czas świecenia lampy: 25min
- Interfejs użytkownika: prosta instalacja urządzenia, procedura uczenia oraz konfiguracji, oparta na jednej diodzie LED i jednym przycisku
- Konfiguracja nadajnika: możliwość przypisania dowolnego przycisku do kanału
- Możliwość kasowania całej pamięci: tak
- Możliwość kasowania pojedynczego pilota: nie
- Możliwość wpisania pilota bez konieczności dostępu do przycisków odbiornika: tak | tak | nie | nie

Uwagi: W przypadku montażu wymagane jest podłączenie fotokomórek, w przypadku braku fotokomórek należy założyć zworkę na płytce łączeniowej eL01a

eLB7Qk jest kompatybilny z płytką łączeniowa ST1

W przypadku montażu w miejsce sterownika ST2 WYMAGANA jest zmiana płytki łączeniowej na eL01a oraz zmiana konfiguracji krańcówek na N.O.

Zobacz pozostałe centrale w atrakcyjnych cenach
Do bram skrzydłowych: 12V, 24V, 230V, 230V-1,
Do bram przesuwnych: 24V, 24V-1, 230V, 230V-1, 400V, 400V-1
Do bram garażowych: 24V, 24V-1, 24V-2, 230V, 400V, 400V-1