Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 08:19

Link do produktu: https://herz.info.pl/centrala-sterujaca-400v-do-bram-garazowych-przesuwnych-el17hk-p-1464.html



Centrala sterująca 400V do bram garażowych przesuwnych EL17Hk

Dostępność

Produkt wycofany
Zapytaj o zamiennik
e-mail: biuro@herz.waw.pl
tel. +48(22)788 10 44

Numer katalogowy	**EL17Hk**
Kod producenta	**EL17Hk**
Gwarancja	**24 miesiące**

OPIS PRODUKTU

Centrala sterująca 400V do bram garażowych przesuwnych EL17Hk

Sterownik eL17Hk - współpracuje z niemal wszystkimi pilotami zgodnymi z systemem kodowania KeeLoq®; 3-przyciskowy manipulator

Instrukcję znajdziesz tutaj

Sterownik eL17 jest przeznaczony dla napędów garażowych lub bramowych wykorzystujących silniki trójfazowe o mocy do 4kW. Doskonale nadaje się do pracy ciągłej. Można zastosować go na parkingach osiedlowych, na posesjach prywatnych i w firmach. Zastosowany system zmiennego kodowania nadajników firmy Microchip sprawia iż system staje się niedostępny dla osoby nieautoryzowanej.

Cechy

- Sterowanie za pomocą nadajników na częstotliwość 433,92MHz z kodem dynamicznie zmiennym Keeloq.
- Sterowanie na przyciski dzwonkowe(Step-by-Step) lub manipulatorem zewnętrznym
- Sterowanie manipulatorem umieszczonym na obudowie (eL17Hk i eL17Qk) .
- Funkcja AUTOZAMYKANIE.
- Funkcja TYLKO OTWÓRZ.
- Funkcja FURTKI.
- Sygnalizacja świetlna.
- Funkcja migania podczas ruchu bramy (wymagany zewnętrzny moduł eL_M).
- Możliwość instalacji bariery podczerwieni.
- Możliwość instalacji listwy optycznej typ OSE.
- Prosta procedura instalacji i programowania.

Dane techniczne

- Zasilanie: 3x230 Vac lub 1x230Vac +/-10% 50Hz
- Zakres temperatury pracy: -20 do +70°C
- Moc silnika:
- Pobór prądu: 21mA/30mA (w spoczynku/aktywny)
- Wymiary zewnętrzne (szerokość x głębokość x wysokość): 185mm x 245 mm x 95 mm
- Obudowa: IP53
- Waga: eL17Q/eL17H - 1250 g
- eL17Qk/eL17Hk - 1320g
- Typ bezpiecznika: 3x 5A/230V (FUSE) ø5x20

Parametry wyjściowe

- Silnik (typ, ilość, parametry,max. obciążenie): stycznik, 3, 3.3A/400Vac
- Wyjście lampy(napięcie, maksymalna moc): triak, 230V, 40W - nie stosować świetlówek
- Wyjście zasilajace +24V(napięcie, maksymalny prąd): 24Vdc, 400mA
- Parametry wejściowe:
- Listwa optyczna zabezpieczenie krawędzi: trójprzewodowe wejście typu OSE(FRABA lub Witt), 1kHz, +12V

Parametry radiowe

- Standard transmisji: KeeLoq®
- Zasięg: do 200 m
- Rodzaj modulacji / częstotliwość: OOK / 433,92MHz
- Impedancja wejściowa anteny: 50 Ω
- Antena: antena wewnętrzna, zaciski do podłączenia anteny zewnętrznej
- Obsługiwane piloty: 2k433, 4k433, 2A433, 4A433
- Pamięć pilotów: eL17H i eL17Hk - 30 pilotów
- eL17Q i eL17Qk - 20 pilotów

Funkcjonalność

- Maksymalny czas autozamykania/świecenia światła: 54min
- Maksymalny czas pracy silnika: 120s
- Interfejs użytkownika: prosta instalacja urządzenia, procedura uczenia oraz konfiguracji
- Konfiguracja nadajnika: możliwość przypisania dowolnego przycisku do kanału
- Możliwość kasowania całej pamięci: tak
- Możliwość kasowania pojedynczego pilota: nie
- Możliwość wpisania pilota bez konieczności dostępu do przycisków odbiornika: nie

---

Zobacz pozostałe centrale w atrakcyjnych cenach
Do bram skrzydłowych: 12V, 24V, 230V, 230V-1,
Do bram przesuwnych: 24V, 24V-1, 230V, 230V-1, 400V, 400V-1
Do bram garażowych: 24V, 24V-1, 24V-2, 230V, 400V, 400V-1