

Link do produktu: <https://herz.info.pl/karta-radiowa-elrc2h-zamiennik-came-af43-p-1503.html>

Karta radiowa eLRC2H zamiennik CAME AF43



Cena	110,70 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	ELRC2H
Kod producenta	ELRC2H
Gwarancja	24 miesiące

OPIS PRODUKTU

Karta radiowa eLRC2H zamiennik CAME AF43

Karta radiowa eLRC2H

Odbiornik radiowy eLRC2 instaluje się bezpośrednio do wszystkich central sterujących firmy CAME, posiadających dla karty radiowej gniazdo męskie Micro-MaTch typu AMP-7-215464-8. Zastępuje karty radiowe takie jak: Came AF43S, Came AF43SP, Dtm SPC-433, SPE ECO Proxima, SPP POWER Proxima.

[Instrukcja obsługi](#)

Karta radiowa eLRC2 jest dostępna w dwóch wersjach programowych:

- eLRC2Q ([link](#)) - pracujący w systemie high security Keeloq® i pozwala zapamiętać nadajniki firmy eLdrim i Wiśniowski
- eLRC2H (obecna) - współpracuje z niemal wszystkimi nadajnikami, działającymi na częstotliwości 433.92MHz, w systemie kodowania Keeloq® (Basic Pulse Element 400µs)

Cechy

- Pamięć nieulotna pilotów zdalnego sterowania
- eLRC2 zapamiętuje do 36 pilotów w trybie high security
- eLRC2H zapamiętuje do 50 pilotów
- Posiada możliwość pracy dwukanałowej
- Bezproblemowa instalacja w oryginalnych centralach firmy CAME

W urządzeniach Came należy, po zaprogramowaniu pilotów do radia, zsynchronizować radio ze sterownikiem używając przycisku programującego piloty nr 11 (patrz. instrukcja Came) i diodę LED nr 10.

Dane techniczne: eLRC2Q | eLRC2H

- Zasilanie: z centrali sterującej 5V DC
- Pobór prądu (średni/maksymalny): 6mA/11mA
- Pamięć pilotów: 36 szt. | 50 szt.
- Zakres temperatury pracy: -20°C +70°C
- Wymiary zewnętrzne (szer. x głęb. x wys.): 42 x 34 x 10 mm
- Obudowa: brak obudowy, montaż poprzez złącze płyty głównej
- Waga: 8.5g

Parametry wyjścia

- Wyjście cyfrowe (ilość, max. obciążenie): jedno, 20mA/5Vdc
- Tryby pracy wyjść: dane cyfrowe

Parametry radiowe

- Moduł radiowy: zintegrowany, superheterodynowy
- Standard transmisji: Keeloq®
- Zabezpieczenie transmisji eLRC2Q: 64 - bitowy kod dynamicznie zmienny Keeloq®
- Rodzaj modulacji / częstotliwość: OOK / 433,92MHz
- Impedancja wejściowa anteny: 50 Ω
- Antena: antena zewnętrzna, zaciski w sterowniku CAME

Funkcjonalność

- Interfejs użytkownika: prosta instalacja urządzenia, procedura uczenia oraz konfiguracji, oparta na jednej diodzie LED i jednym przycisku
- Konfiguracja pilota: możliwość przypisania dowolnego przycisku do pilota
- Możliwość kasowania całej pamięci: tak
- Możliwość kasowania pojedynczego pilota: nie
- Możliwość wpisania pilota bez konieczności dostępu do przycisków odbiornika: nie