Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 08:55

Link do produktu: https://herz.info.pl/karta-radiowa-elrc2q-zamiennik-came-af43-p-1502.html



Karta radiowa eLRC2Q zamiennik CAME AF43

Cena	**86,10 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**ZAPYTAJ O TERMIN WYSYŁKI**
Numer katalogowy	**ELRC2Q**
Kod producenta	**ELRC2Q**
Gwarancja	**24 miesiące**

OPIS PRODUKTU

Karta radiowa eLRC2Q zamiennik CAME AF43

Karta radiowa eLRC2Q

Odbiornik radiowy eLRC2 instaluje się bezpośrednio do wszystkich central sterujących firmy CAME, posiadających dla karty radiowej gniazdo męskie Micro-MaTch typu AMP-7-215464-8. Zastępuje karty radiowe takie jak: Came AF43S, Came AF43SP, Dtm SPC-433, SPE ECO Proxima, SPP POWER Proxima.

Instrukcja obsługi

Karta radiowa eLRC2 jest dostępna w dwóch wersjach programowych:

- eLRC2Q (obecna) - pracujący w systemie high security Keeloq® i pozwala zapamiętać nadajniki firmy eLdrim i Wiśniowski
- eLRC2H (link) - współpracuje z niemal wszystkimi nadajnikami, działającymi na częstotliwości 433,92MHz, w systemie kodowania Keeloq® (Basic Pulse Element 400µs)

Cechy

- Pamięć nieulotna pilotów zdalnego sterowania
- eLRC2 zapamiętuje do 36 pilotów w trybie high security
- eLRC2H zapamiętuje do 50 pilotów
- Posiada możliwość pracy dwukanałowej
- Bezproblemowa instalacja w oryginalnych centralach firmy CAME

W urządzeniach Came należy, po zaprogramowaniu pilotów do radia, zsynchronizować radio ze sterownikiem używając przycisku programującego piloty nr 11 (patrz. instrukcja Came) i diodę LED nr 10.

Dane techniczne: eLRC2Q | eLRC2H

- Zasilanie: z centrali sterującej 5V DC
- Pobór prądu (średni/maksymalny): 6mA/11mA
- Pamięć pilotów: 36 szt. | 50 szt.
- Zakres temperatury pracy: -20ºC +70ºC
- Wymiary zewnętrzne (szer. x głęb. x wys.): 42 x 34 x 10 mm
- Obudowa: brak obudowy, montaż poprzez złącze płyty głównej
- Waga: 8.5g

Parametry wyjścia

- Wyjście cyfrowe (ilość, max. obciążenie): jedno, 20mA/5Vdc
- Tryby pracy wyjść: dane cyfrowe

Parametry radiowe

- Moduł radiowy: zintegrowany, superheterodynowy
- Standard transmisji: Keeloq®
- Zabezpieczenie transmisji eLRC2Q: 64 - bitowy kod dynamicznie zmienny Keeloq®
- Rodzaj modulacji / częstotliwość: OOK / 433,92MHz
- Impedancja wejściowa anteny: 50 Ω
- Antena: antena zewnętrzna, zaciski w sterowniku CAME

Funkcjonalność

- Interfejs użytkownika: prosta instalacja urządzenia, procedura uczenia oraz konfiguracji, oparta na jednej diodzie LED i jednym przycisku
- Konfiguracja pilota: możliwość przypisania dowolnego przycisku do pilota
- Możliwość kasowania całej pamięci: tak
- Możliwość kasowania pojedynczego pilota: nie
- Możliwość wpisania pilota bez konieczności dostępu do przycisków odbiornika: nie