Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 08:09

Link do produktu: https://herz.info.pl/karta-rozszerzajaca-elaso-do-napedow-sas-p-1465.html



Karta rozszerzająca eLASO do napędów SAS

Cena	**221,40 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**ZAPYTAJ O TERMIN WYSYŁKI**
Numer katalogowy	**eLASO**
Kod producenta	**eLASO**
Gwarancja	**24 miesiące**

OPIS PRODUKTU

Karta rozszerzająca eLASO do napędów SAS

eLASO karta rozszerzająca funkcjonalność AS 1.3

Instrukcję znajdziesz tutaj

Jest modułem rozszerzającym funkcje centrali do automatu przemysłowego typu SAS-....-Auto z sterownikiem AS 1.3 Wiśniowski lub AS 130 MFZOVITOR wykorzystujący silniki trójfazowy 3x230Vac. Doskonale nadaje się do pracy ciągłej. Można zastosować go na parkingach osiedlowych, posesjach prywatnych i w firmach.

Cechy

- Odbiornik radiowy superheterodynowy w standardzie
- Sterowanie za pomocą nadajników z kodem dynamicznie zmiennym KeeLoq®
- Sterowanie na przyciski dzwonkowe(Step-by-Step) złącze X3
- Sterowanie manipulatorem zewnętrznym złącze X3
- Możliwość podłączenia listwy optycznej typ OSE(FRABA, WITT)
- Bariera podczerwieni
- Funkcja AUTOZAMYKANIE
- Wcześniejsze zamknięcie po przejechaniu fotokomórki
- Funkcja TYLKO OTWÓRZ.
- Funkcja uchylenia bramy.
- Sygnalizacja świetlna.
- Prosta procedura instalacji i programowania.

Dane techniczne

- Zasilanie: 24Vdc
- Zakres temperatury pracy: -20 do +70°C
- Pobór prądu: 33mA
- Wymiary zewnętrzne (szerokość x głębokość x wysokość): 81.2mm x 55 mm x 10 mm
- Obudowa: brak, instalacja do listwy wtykowej X8
- Waga: 35g

Parametry wyjściowe

- zgodne z centralą AS 1.3 i AS 130

Parametry wejściowe: zgodne z centralą AS 1.3 i AS 130

- Listwa optyczna zabezpieczenie krawędzi: trójprzewodowe wejście typu OSE(FRABA lub Witt), 1kHz, +12V
- wejścia sterujące: zamknij, otwórz, stop, sterowanie sekwencyjne
- wejścia pozycji krańcowych: zamkniecie, otwarcie
- wejście zabezpieczenia: fotokomórki

Parametry radiowe

- Standard transmisji: KeeLoq®
- Zasięg: do 200 m
- Rodzaj modulacji / częstotliwość: OOK / 433,92MHz
- Impedancja wejściowa anteny: 50 Ω
- Antena: antena wewnętrzna, zaciski do podłączenia anteny zewnętrznej
- Obsługiwane piloty: 2k433, 4k433, 2A433, 4A433
- Pamięć pilotów: 20 pilotów

Funkcjonalność

- Maksymalny czas autozamykania/świecenia światła: 54min
- Maksymalny czas pracy silnika: 120s
- Interfejs użytkownika: prosta instalacja urządzenia, procedura uczenia oraz konfiguracji
- Konfiguracja nadajnika: możliwość przypisania dowolnego przycisku do kanału
- Możliwość kasowania całej pamięci: tak
- Możliwość kasowania pojedynczego pilota: nie
- Możliwość wpisania pilota bez konieczności dostępu do przycisków odbiornika: nie