

Link do produktu: <https://herz.info.pl/odbiornik-radiowy-2-kanalowy-elr2-868s-marantec-hormann-p-1498.html>



Odbiornik radiowy 2-kanałowy ELR2-868S MARANTEC HORMANN

Cena **254,61 zł**

Dostępność

Produkt wycofany
Zapytaj o zamiennik
e-mail: biuro@herz.waw.pl
tel. +48(22)788 10 44

Czas wysyłki **3 dni**

Numer katalogowy **ELR2-868S**

Kod producenta **ELR2-868S**

Gwarancja **24 miesiące**

OPIS PRODUKTU

Odbiornik radiowy 2-kanałowy ELR2-868S MARANTEC HORMANN

2-kanałowy odbiornik radiowy eLR2-868S

Uniwersalny odbiornik radiowy eLR2-868 służy do sterowania urządzeniami zasilanymi napięciem 230Vac. Posiada dwa kanały wyjściowe pracujące bistabilnie. Istnieje możliwość sterowania każdym kanałem osobno lub obydwojema jednocześnie. Odbiornik posiada wbudowany zasilacz na napięcie sieciowe 230Vac.

[Instrukcja obsługi](#)

Radiolinia eLR2 jest dostępna w dwóch wersjach programowych:

- eLR2-868S (obecny) - zapamiętuje do 32 przycisków pilotów, współpracuje z nadajnikami stało kodowymi pracującymi na częstotliwości 868,3MHz:
 - Marantec seria Digital (868MHz)
 - Hormann seria stałokodowa (868MHz, szare nadajniki z niebieskimi przyciskami)
- eLR2-868H ([link](#)) - zapamiętuje do 42 nadajników, współpracuje niemal z wszystkimi nadajnikami z układem HCS pracującymi na częstotliwości 868,3MHz

Cechy

- Doskonały odbiornik superheterodynowy z podwójnym filtrowaniem zakłóceń
- Pamięć nieulotna pilotów zdalnego sterowania
- Możliwość przypisania dowolnego z dwóch kanałów odbiornika do dowolnego przycisku
- Możliwość sterowania za pomocą przycisków dzwoneczkowych
- Zasilacz sieciowy

Dane techniczne: eLR2-868S | eLR2-868H

- Zasilanie: 230V AC
- Maksymalny pobór mocy w stanie spoczynku:
- Pamięć pilotów: 32 przyciski | 42 piloty

- Zakres temperatury pracy: -20°C +70°C
- Wymiary zewnętrzne (szer. x głęb. x wys.): 57 x 90 x 24 mm
- Obudowa: bryzgoszczelna obudowa plastikowa IP40
- Waga: 85g

Parametry wyjścia

- Wyjścia przekaźnikowe (typ, ilość, max. obciążenie): NO, 2, 5A/150W 230V
- Tryby pracy wyjść: bistabilny
- Wejścia ręcznego sterowania odbiornika: 2 typu NO

Parametry radiowe

- Moduł radiowy: zintegrowany, superheterodynowy, zapewniający wysoka niezawodność, powtarzalność i odporność na zakłócenia radiowe
- Zabezpieczenie transmisji: transmisja stałokodowa | Keeloq®
- Rodzaj modulacji / częstotliwość: OOK / 868,30 MHz
- Zasięg: do 150m
- Impedancja wejściowa anteny: 50 Ω
- Antena: antena wewnętrzna

Funkcjonalność

- Interfejs użytkownika: prosta instalacja urządzenia, procedura uczenia oraz konfiguracji, oparta na jednej diodzie LED i jednym przycisku
- Konfiguracja pilota: możliwość przypisania dowolnego przycisku do pilota
- Możliwość kasowania całej pamięci: tak
- Możliwość kasowania pojedynczego pilota: nie
- Możliwość wpisania pilota bez konieczności dostępu do przycisków odbiornika: nie