Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 09:04

Link do produktu: https://herz.info.pl/szybka-bramka-ozak-hg-01-c-dwukierunkowa-podwojna-p-1604.html



# Szybka bramka OZAK HG 01-C dwukierunkowa podwójna

| | |
|---|---|
| Dostępność | **Na zamówienie** |
| Czas wysyłki | **ZAPYTAJ O TERMIN WYSYŁKI** |
| Numer katalogowy | **OZAK HG 01-C** |
| Kod producenta | **OZAK HG 01-C** |
| PRODUCENT | **OZAK** |

## OPIS PRODUKTU

## Szybka bramka OZAK HG 01-C dwukierunkowa podwójna

**Bramki szybkie są świetną propozycją kiedy potrzeba przejścia z duża ilością przechodniów. Wykonana z wysokiej klasy stali nierdzewnej.**

***Cechy główne bramki***

- Stal nierdzewna
- Dwukierunkowa
- Dwustronna
- Skrzydło ze szkła hartowanego
- Góra z granitu
- Wskaźniki LED

**HG 01-C JEDNOSTKA ŚRODKOWA**

| SPECYFIKACJA TECHNICZNA BRAMKA SZYBKA OZAK HG 01-C | |
|---|---|
| **Obudowa** | Korpus jest wykonany ze stali nierdzewnej typu 304 (opcjonalnie 316), satynowanej. Naturalny granit (motyw Star Galaxy Black) na górze jest standardowym elementem dekoracyjnym i estetycznym. (Opcjonalnie dostępne inne materiały i wzory) |
| **Skrzydła** | Podświetlenie LED RGB, 10 mm grubości, odporne na uderzenia szkło hartowane (opcjonalnie poliwęglan). |
| **Górna pokrywa** | 20 mm naturalny granit (Star Galaxy Black). |
| **Zasilanie** | 110/220-240 V 60/50Hz AC (%±10) 24 V DC<br>Moduł boczny: W trybie czuwania ~10 W; podczas pracy ~39 W.<br>Moduł środkowy: W trybie czuwania ~ 10 W + 10 W; podczas pracy ~ 39 W + ~39 W. |
| **System sterowania** | Wszystkie wejścia są zabezpieczone optoizolatorem. Kompatybilny ze wszystkimi systemami kontroli dostępu, które posiadają bezpotencjałowe wyjścia przekaźnikowe. Opcjonalnie dostępne są moduły komunikacyjne IP RS232/RS485/TCP IP. |
| **Przepustowość** | Prędkość/czas otwarcia skrzydła: 0,5 sekundy. Prędkość/czas |

| | |
|---|---|
| | zamykania skrzydła: 0,5 sekundy.<br>Nominalna: ~30 - 60 przejść/minutę (zalecana wartość referencyjna).<br>*Współpraca z różnego typu systemami kontroli dostępu może spowodować zmianę przepustowości. |
| **Funkcje i działanie systemu** | Elektronicznie sterowane, skrzydła umożliwiające szybkie i płynne przechodzenie w dwóch kierunkach. Różne tryby pracy umożliwiają wybór swobodnego przejścia na podstawie sygnału z wykrywacza z fotokomórką, ograniczony dostęp, kontrolowany dostęp w obu lub wjednym kierunku jako funkcje wbudowane. |
| **Tryb awaryjny** | System zezwala na swobodne przejście w trybie awaryjnym i w przypadku zaniku zasilania (zasilanie awaryjne z wewnętrznego akumulatora). |
| **Temperatura pracy, wilgotność, stopień ochrony IP** | -20°C do + 68°C / RH 95% bez kondensacji / IP 44 do użytku wewnętrznego. |
| **Akcesoria** | Panele boczne ze szkła hartowanego, pilot zdalnego sterowania, interfejs do PC, RS485, RS232 i LAN, licznik, system nadawania komunikatów audio, czujnik alarmu, płyta montażowa, wrzutnia monet/inteligentny system do wrzucania monet i zasobnik na monety,separator, słupek pod czytnik kart. |
| **Uwagi** | Pas przejścia składa się z min. 2 pojedynczych modułów naprzeciwko siebie. |