

Link do produktu: <https://herz.info.pl/centrala-sterujaca-230v-do-bram-przesuwnych-el11th-p-1458.html>

Centrala sterująca 230V do bram przesuwnych EL11TH



Cena	354,24 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	EL11TH
Kod producenta	EL11TH
Gwarancja	24 miesiące

OPIS PRODUKTU

Centrala sterująca 230V do bram przesuwnych EL11TH

Sterownik eL11TH - współpracuje z niemal wszystkimi pilotami zgodnymi z systemem kodowania KeeLoq®

Instrukcję znajdziesz [tutaj](#)

Sterownik eL11 przeznaczony jest do sterowania silnikami zasilanymi napięciem 230V. Doskonale nadaje się do pracy ciągłej, przez co można stosować go na parkingach osiedlowych, posesjach prywatnych i firmowych. Zastosowany system zmiennego kodowania pilotów firmy Microchip sprawia iż system staje się niedostępny dla osoby nieautoryzowanej.

Cechy

- Łagodny start i stop, co zwiększa żywotność bramy tylko wersja TH i TE.
- Sterowanie sekwencyjne na przycisk dzwonek
- Sterowanie za pomocą nadajników na częstotliwość 433,92MHz z kodem dynamicznie zmiennym KeeLoq®
- Funkcja osiedlowa
- Automatyczna furtka
- Bariera podczerwieni
- Automatyczne zamykanie
- Wcześniejsze auto-zamknięcie bramy po przejechaniu bariery podczerwieni
- Sygnalizacja świetlna lub załączanie z opóźnionym wyłączeniem oświetlenia
- Prosta procedura instalacji i programowania

Dane techniczne

- Zasilanie: 230Vac+10%/-15% 50Hz
- Pobór mocy w stanie spoczynku:
- Pobór prądu w stanie spoczynku:
- Typ bezpiecznika: 5A/230V (5x20mm)
- Pamięć pilotów: 40szt.
- Zakres temperatury pracy: -20°C / +70°C
- Wymiary zewnętrzne (szer. x głęb. x wys.): 120x130x40mm
- Obudowa: brak, montaż w obudowie automatu
- Waga: 437g

Parametry wyjść

- Silnik(typ, ilość, max. obciążenie): indukcyjny 1-fazowy, 1, 0.5kW
- Lampa(typ, ilość, max. obciążenie): NO, 1, 230Vac/15W - nie stosować świetlówek

- Parametry radiowe:
- Moduł radiowy: zintegrowany, superheterodynowy, zapewniający wysoka niezawodność, powtarzalność i odporność na zakłócenia radiowe
- Zabezpieczenie transmisji eLR4000Q: 64 - bitowy kod dynamicznie zmienny Keeloq®
- Obsługiwane piloty: 2k433, 4k433, 2A433, 4A433, 4E433
- Rodzaj modulacji / częstotliwość: OOK / 433,92MHz
- Zasięg: do 200m
- Impedancja wejściowa anteny: 50Ω
- Antena: antena wewnętrzna

Funkcjonalność

- Czas pracy: 120s
- Czas autozamykania: 5s - 10min
- Interfejs użytkownika: Prosta instalacja urządzenia, procedura uczenia oraz konfiguracji
- Konfiguracja pilota: Możliwość przypisania dowolnego przycisku do pilota
- Możliwość kasowania całej pamięci: tak
- Możliwość kasowania pojedynczego pilota: nie
- Możliwość wpisania pilota bez konieczności dostępu do przycisków odbiornika: nie

Zobacz pozostałe centrale w atrakcyjnych cenach

Do bram skrzydłowych: [12V](#), [24V](#), [230V](#), [230V-1](#),

Do bram przesuwnych: [24V](#), [24V-1](#), [230V](#), [230V-1](#), [400V](#), [400V-1](#)

Do bram garażowych: [24V](#), [24V-1](#), [24V-2](#), [230V](#), [400V](#), [400V-1](#)