

Link do produktu: <https://herz.info.pl/centrala-sterujaca-230v-do-bram-przesuwnych-i-garazowych-elb3e-p-1441.html>



Centrala sterująca 230V do bram przesuwanych i garażowych ELB3E

Cena	429,51 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	ELB3E
Kod producenta	ELB3E
Gwarancja	24 miesiące

OPIS PRODUKTU

Centrala sterująca 230V do bram przesuwanych i garażowych ELB3E

Centrala eLB3E do bram przesuwanych i garażowych - współpracuje z wszystkimi nadajnikami firmy eLdrim zgodnymi ze standardem transmisji Keeloq

Instrukcję znajdziesz [tutaj](#)

eLB6 to sterownik dla napędów bramowych i garażowych wykorzystujący silnik(roletowy) rewersyjny jednofazowy z wbudowanymi krańcówkami, zasilany napięciem 230Vac. Automatycznie rozpoznaje zadziałanie wyłącznika krańcowego. Posiada wbudowany odbiornik radiowy. Doskonale nadaje się do pracy ciągłej. Można zastosować go na parkingach osiedlowych, posesjach prywatnych i w firmach.

Cechy

- Sterowanie sekwencyjne za pomocą nadajników na częstotliwość 433,92MHz
- Sterowanie manipulatorem zewnętrznym lub umieszczonym na obudowie (Opcjonalnie)
- Sterowanie manipulatorem na dwa sposoby
- Funkcja automatycznego zamknięcia
- Funkcja osiedlowa
- Możliwość instalacji bariery podczerwieni
- Funkcja testowania fotokomórek
- Wejście listwy krawędziowej typu OSE(1kHz, 12Vdc)
- Wcześniejsze auto-zamknięcie bramy po przejechaniu bariery podczerwieni
- Sygnalizacja świetlna ruchu bramy lub załączanie oświetlenia z opóźnionym wyłączeniem
- Sygnalizacja świetlna ruchu silnika
- Prosta procedura instalacji i programowania
- Wygodna obudowa sterownika IP53

Dane techniczne: eLB6E, eLB6Ek | eLB6H, eLB6Hk, eLB6THk

- Zasilanie: 230 Vac ~ 50Hz
- Zakres temperatury pracy: -20°C / +70°C
- Typ bezpiecznika: 3.15A/230V (FUSE) Ø5x20
- Minimalny pobór prądu w czasie spoczynku:
- Pobór mocy w stanie spoczynku:
- Wymiary zewnętrzne (szerokość x głębokość x wysokość): 155 mm x 179 mm x 99 mm
- Obudowa: IP53
- Waga: eLB6E, eLB6H - 736g
- eLB6Ek, eLB6Hk - 780g

Parametry wyjściowe

- Silnik(napięcie, maksymalna moc): 230V, 700W
- Wyjście lampy(napięcie, maksymalna moc): 230V, 40W - nie stosować świetlówek
- Listwa optyczna zabezpieczenie krawędzi: trójprzewodowe wejście typu OSE(FRABA lub Witt), 1kHz, 12Vdc

Parametry radiowe

- Standard transmisji: KeeLoq®
- Zasięg: do 200m
- Rodzaj modulacji / częstotliwość: OOK / 433,92MHz
- Impedancja wejściowa anteny: 50 Ω.
- Antena: antena wewnętrzna, zaciski do podłączenia anteny zewnętrznej
- Obsługiwane piloty: 2k433, 4k433, 2A433, 4A433, 4E433 | KeeLoq® 433,92MHz
- Pamięć pilotów: 34szt

Funkcjonalność

- Czas auto-zamykania: 5s - 10min
- maksymalny czas pracy sterownika: 120s
- Interfejs użytkownika: prosta instalacja urządzenia, procedura uczenia oraz konfiguracji, oparta na jednej diodzie LED i jednym przycisku
- Konfiguracja nadajnika: Możliwość przypisania dowolnego przycisku do kanału
- Możliwość kasowania całej pamięci: tak
- Możliwość kasowania pojedynczego pilota: nie
- Możliwość wpisania pilota bez konieczności dostępu do przycisków odbiornika: nie

Zobacz pozostałe centrale w atrakcyjnych cenach

Do bram skrzydłowych: [12V](#), [24V](#), [230V](#), [230V-1](#),

Do bram przesuwnych: [24V](#), [24V-1](#), [230V](#), [230V-1](#), [400V](#), [400V-1](#)

Do bram garażowych: [24V](#), [24V-1](#), [24V-2](#), [230V](#), [400V](#), [400V-1](#)