Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 07:29

Link do produktu: https://herz.info.pl/centrala-sterujaca-230v-do-bram-skrzydlowych-el12h-p-1460.html



Centrala sterująca 230V do bram skrzydłowych EL12H

Cena	**387,45 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**ZAPYTAJ O TERMIN WYSYŁKI**
Numer katalogowy	**EL12H**
Kod producenta	**EL12H**
Gwarancja	**24 miesiące**

OPIS PRODUKTU

Centrala sterująca 230V do bram skrzydłowych EL12H

Sterownik eL12H - współpracuje z niemal wszystkimi pilotami zgodnymi z systemem kodowania KeeLoq®

Instrukcję znajdziesz tutaj

Sterownik przeznaczony jest dla napędów bram skrzydłowych wykorzystujący dwa silniki zasilane napięciem 230Vac bez krańcówek. Doskonale nadaje się do pracy ciągłej. Można zastosować go na parkingach osiedlowych, posesjach prywatnych i w firmach.

Cechy

- Sterowanie odbywa się za pomocą pilotów
- Sterowanie na przycisk dzwonkowy
- Dwie bariery podczerwieni
- Furtka
- Automatyczne zamykanie
- Funkcja osiedlowa
- Sygnalizacja świetlna
- Moduł POWER umożliwiający regulację mocy silnika
- Wcześniejsze auto – zamknięcie bramy po przejechaniu bariery podczerwieni
- Wyprowadzone zasilanie 24Vdc umożliwiające podłączenie fotokomórek
- Prosta procedura instalacji i programowania

Dane techniczne

- Zasilanie: 230Vac+10%/-15% 50Hz
- Pobór mocy w stanie spoczynku:
- Pobór prądu w stanie spoczynku:
- Typ bezpiecznika: 5A/230V (5x20mm)
- Zakres temperatury pracy: -20ºC / +70ºC.
- Wymiary zewnętrzne (szerokość x głębokość x wysokość): 134mm x 115mm x 44mm
- Obudowa: brak(dedykowana obudowa eL171)
- Waga: 503 g

Parametry wyjściowe

- Silnik(typ, ilość, max. obciążenie): indukcyjny 1-fazowy, 2, 2 x 0,5kW
- Lampa(typ, ilość, max. obciążenie): NO, 1, 230Vac/15W - nie stosować świetlówek
- Zasilanie osprzętu(typ, ilość, max. obciążenie): DC, 1, 24Vdc/300mA

Parametry radiowe

- Standard transmisji: KeeLoq®
- Zabezpieczenie transmisji: 64 - bitowy kod dynamicznie zmienny
- Zasięg: do 200 m
- Rodzaj modulacji / częstotliwość: OOK / 433,92MHz
- Impedancja wejściowa anteny: 50 Ω.
- Antena: antena wewnętrzna
- Obsługiwane piloty: 2k433, 4k433, 2A433, 4A433, 4E433
- Pamięć pilotów: 17 pilotów

Funkcjonalność

- Czas auto-zamykania: 5s - 10min.
- maksymalny czas pracy sterownika: regulowany do 120s.
- Interfejs użytkownika: Prosta instalacja urządzenia, procedura uczenia oraz konfiguracji, oparta na jednej diodzie LED i dwóch przyciskach
- Konfiguracja nadajnika: Możliwość przypisania dowolnego przycisku do kanału.
- Możliwość kasowania całej pamięci: tak.
- Możliwość kasowania pojedynczego pilota: nie.
- Możliwość wpisania pilota bez konieczności dostępu do przycisków odbiornika: tak.

Zobacz pozostałe centrale w atrakcyjnych cenach
Do bram skrzydłowych: 12V, 24V, 230V, 230V-1,
Do bram przesuwnych: 24V, 24V-1, 230V, 230V-1, 400V, 400V-1
Do bram garażowych: 24V, 24V-1, 24V-2, 230V, 400V, 400V-1