

Link do produktu: <https://herz.info.pl/centrala-sterujaca-230v-do-bram-skrzydlowych-el12h-p-1460.html>

Centrala sterująca 230V do bram skrzydłowych EL12H



Cena	387,45 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	EL12H
Kod producenta	EL12H
Gwarancja	24 miesiące

OPIS PRODUKTU

Centrala sterująca 230V do bram skrzydłowych EL12H

Sterownik eL12H - współpracuje z niemal wszystkimi pilotami zgodnymi z systemem kodowania KeeLoq®

Instrukcję znajdziesz [tutaj](#)

Sterownik przeznaczony jest dla napędów bram skrzydłowych wykorzystujący dwa silniki zasilane napięciem 230Vac bez krańcówek. Doskonale nadaje się do pracy ciągłej. Można zastosować go na parkingach osiedlowych, posesjach prywatnych i w firmach.

Cechy

- Sterowanie odbywa się za pomocą pilotów
- Sterowanie na przycisk dzwonek
- Dwie bariery podczerwieni
- Furtka
- Automatyczne zamykanie
- Funkcja osiedlowa
- Sygnalizacja świetlna
- Moduł POWER umożliwiający regulację mocy silnika
- Wcześniej auto - zamknięcie bramy po przejechaniu bariery podczerwieni
- Wyprowadzone zasilanie 24Vdc umożliwiające podłączenie fotokomórek
- Prosta procedura instalacji i programowania

Dane techniczne

- Zasilanie: 230Vac+10%/-15% 50Hz
- Pobór mocy w stanie spoczynku:
- Pobór prądu w stanie spoczynku:
- Typ bezpiecznika: 5A/230V (5x20mm)
- Zakres temperatury pracy: -20°C / +70°C.
- Wymiary zewnętrzne (szerokość x głębokość x wysokość): 134mm x 115mm x 44mm
- Obudowa: brak(dedykowana obudowa eL171)
- Waga: 503 g

Parametry wyjściowe

- Silnik(typ, ilość, max. obciążenie): indukcyjny 1-fazowy, 2, 2 x 0,5kW
- Lampa(typ, ilość, max. obciążenie): NO, 1, 230Vac/15W - nie stosować świetlówek
- Zasilanie osprzętu(typ, ilość, max. obciążenie): DC, 1, 24Vdc/300mA

Parametry radiowe

- Standard transmisji: KeeLoq®
- Zabezpieczenie transmisji: 64 - bitowy kod dynamicznie zmienny
- Zasięg: do 200 m
- Rodzaj modulacji / częstotliwość: OOK / 433,92MHz
- Impedancja wejściowa anteny: 50 Ω.
- Antena: antena wewnętrzna
- Obsługiwane piloty: 2k433, 4k433, 2A433, 4A433, 4E433
- Pamięć pilotów: 17 pilotów

Funkcjonalność

- Czas auto-zamykania: 5s - 10min.
- maksymalny czas pracy sterownika: regulowany do 120s.
- Interfejs użytkownika: Prosta instalacja urządzenia, procedura uczenia oraz konfiguracji, oparta na jednej diodzie LED i dwóch przyciskach
- Konfiguracja nadajnika: Możliwość przypisania dowolnego przycisku do kanału.
- Możliwość kasowania całej pamięci: tak.
- Możliwość kasowania pojedynczego pilota: nie.
- Możliwość wpisania pilota bez konieczności dostępu do przycisków odbiornika: tak.

Zobacz pozostałe centrale w atrakcyjnych cenach

Do bram skrzydłowych: [12V](#), [24V](#), [230V](#), [230V-1](#),

Do bram przesuwnych: [24V](#), [24V-1](#), [230V](#), [230V-1](#), [400V](#), [400V-1](#)

Do bram garażowych: [24V](#), [24V-1](#), [24V-2](#), [230V](#), [400V](#), [400V-1](#)