

Link do produktu: <https://herz.info.pl/centrala-sterujaca-24v-do-bram-garazowych-el16h-p-1455.html>

Centrala sterująca 24V do bram garażowych EL16H



Cena	309,96 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	EL16H
Kod producenta	EL16H
Gwarancja	24 miesiące

OPIS PRODUKTU

Centrala sterująca 24V do bram garażowych EL16H

Sterownik eL16H - współpracuje z niemal wszystkimi pilotami zgodnymi z systemem kodowania KeeLoq®

Instrukcję znajdziesz [tutaj](#)

Sterownik eL16 jest przeznaczony dla napędów garażowych wykorzystujących silniki na napięcie stałe 24V o mocy do 100W. Doskonale nadaje się do pracy ciągłej, można zastosować go na posesjach prywatnych i w firmach. Sterowanie napędu odbywa się poprzez zaprogramowany w eL16 przycisk pilota, lub przycisk dzwonek. W obu przypadkach działanie urządzenia jest identyczne i polega na sekwencyjnym wykonywaniu poleceń. Centrala sterująca eL16Q jest wykorzystywana do napędów garażowych typu: OPTIMUM 600, OPTIMUM 800, OPTIMUM 1100, OPTIMUM-T 600, OPTIMUM 800, OPTIMUM 1100. firmy Wiśniowski.

Cechy

- Łagodny start i stop, co zwiększa żywotność bramy
- Funkcja dynamicznego domknięcia dla bram uchylnych
- Sterowanie za pomocą nadajników na częstotliwość 433,92MHz z kodem dynamicznie zmiennym KeeLoq®
- Sterowanie na przycisk dzwonek
- Funkcja automatycznego zamknięcia
- Wcześniejsze automatyczne zamknięcie bramy po przejechaniu bariery podczerwieni
- Regulacja siły przeciążenia
- Automatyczne otwieranie przy przeciążeniu podczas zamykania
- Sygnalizacja świetlna lub oświetlenie
- Możliwość instalacji bariery podczerwieni
- Prosta procedura instalacji i programowania

Dane techniczne: eL16E | eL16H

- Zasilanie: 24 Vac/dc
- Zakres temperatury pracy: -20°C / +70°C
- Moc silnika:
- Pobór mocy w stanie spoczynku:
- Wymiary zewnętrzne (szerokość x głębokość x wysokość):
- Obudowa: montaż w automacie
- Waga: 100g

Parametry wyjściowe

- Wyjścia przekąźnikowe (typ, ilość, max. obciążenie): Silnik DC, 1, do 100W/24Vdc

Parametry radiowe

- Standard transmisji: KeeLoq®
- Zasięg: do 200 m
- Rodzaj modulacji / częstotliwość: OOK / 433,92MHz
- Impedancja wejściowa anteny: 50 Ω
- Antena: antena wewnętrzna
- Obsługiwane piloty: 2k433, 4k433, 2A433, 4A433 | KeeLoq® 433,92MHz
- Pamięć pilotów: 20 sztuk

Funkcjonalność

- Czas auto-zamykania: 5s - 10min
- maksymalny czas pracy sterownika: 120s
- Interfejs użytkownika: Prosta instalacja urządzenia, procedura uczenia oraz konfiguracji, oparta na jednej diodzie LED i jednym przycisku
- Konfiguracja nadajnika: Możliwość przypisania dowolnego przycisku do kanału
- Możliwość kasowania całej pamięci: tak
- Możliwość kasowania pojedynczego pilota: nie
- Możliwość wpisania pilota bez konieczności dostępu do przycisków odbiornika: nie

Zobacz pozostałe centrale w atrakcyjnych cenach

Do bram skrzydłowych: [12V](#), [24V](#), [230V](#), [230V-1](#),

Do bram przesuwnych: [24V](#), [24V-1](#), [230V](#), [230V-1](#), [400V](#), [400V-1](#)

Do bram garażowych: [24V](#), [24V-1](#), [24V-2](#), [230V](#), [400V](#), [400V-1](#)