Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 08:12

Link do produktu: https://herz.info.pl/centrala-sterujaca-24v-do-bram-garazowych-elb2h-p-1439.html



Centrala sterująca 24V do bram garażowych ELB2H

Cena	**416,23 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**ZAPYTAJ O TERMIN WYSYŁKI**
Numer katalogowy	**ELB2H**
Kod producenta	**ELB2H**
Gwarancja	**24 miesiące**

OPIS PRODUKTU

Centrala sterująca 24V do bram garażowych ELB2H

Centrala eLB2H do bram garażowych - współpracuje z wszystkimi nadajnikami zgodnymi ze standardem transmisji Keeloq

Instrukcję znajdziesz tutaj

eLB2 jest to centrala sterująca dla automatów garażowych wykorzystujący silniki na napięcie stałe 24V o mocy do 140W z enkoderem. Doskonale nadaje się do pracy ciągłej. Można zastosować ją na parkingach osiedlowych, posesjach prywatnych i w firmach. eLB2 może być wykorzystany jako zamiennik sterownika w automatach garażowych firmy Normstahl(MAGIC 600 lub MAGIC 1000). Złącze silnika oraz złącza zewnętrzne w sterowniku eLB2 oraz MAGIC 600 i MAGIC 1000 są kompatybilne. W przypadku takiego wykorzystania należy bezwzględnie zapoznać się z notą serwisową do sterownika eLB2 dostępną na stronie producenta.

Cechy

- Wbudowany odbiornik radiowy
- Sterowanie za pomocą do 30 nadajników na częstotliwość 433,92MHz z kodem dynamicznie zmiennym KeeLoq®
- Sterowanie na przycisk dzwonkowy
- Wirtualne krańcówki
- Wejście bariery podczerwieni
- Wcześniejsze auto-zamknięcie bramy po przejechaniu bariery podczerwieni
- Sterowanie manipulatorem umieszczonym na obudowie
- Funkcja automatycznego zamknięcia
- Funkcja osiedlowa
- Funkcja awaryjnego zamknięcia i otwarcia
- Regulacja siły przeciążenia: statyczna i dynamiczna
- Dynamiczne domknięcie dla bramy uchylnej
- Sygnalizacja świetlna ruchu bramy lub załączanie oświetlenia z opóźnionym wyłączeniem
- Automatyczne ustawianie przeciążenia
- Automatyczne uchylenie po przeciążeniu
- Zdalne programowanie nadajników w wersji eLB2E
- Prosta procedura instalacji i programowania

Dane techniczne

- Zasilanie: 2x24Vac
- Pobór prądu w stanie spoczynku: do 25mA bez akcesoriów
- Zakres temperatury pracy: -20ºC +70ºC
- Typ bezpiecznika: 1.6A/230V (FUSE) ø5x20

- Wymiary zewnętrzne (szerokość x głębokość x wysokość): 150 x 88,6 x 30,5mm
- Obudowa: brak, montaż w automacie
- Waga: 139g

Parametry wyjściowe

- Wyjście silnika: 24Vdc do 140W
- Wyjście lampy: 230V/40W nie stosować świetlówek
- Parametry wejściowe:
- Enkoder: podwójny 5Vdc/72Hz
- Stop: NC(normalnie zwarty), 24Vdc
- Fotokomórka: NC(normalnie zwarty), 24Vdc
- Sterowanie przewodowe: NO(normalnie rozwarty), 24Vdc

Parametry radiowe

- Standard transmisji: KeeLoq®
- Zasięg: do 200 m
- Rodzaj modulacji / częstotliwość: OOK / 433,92MHz
- Impedancja wejściowa anteny: 50 Ω
- Antena: antena wewnętrzna, zaciski do podłączenia anteny zewnętrznej
- Obsługiwane piloty: 2k433, 4k433, 2A433, 4A433
- Pamięć pilotów: 30 pilotów

Funkcjonalność

- Czas auto-zamykania: 15s do 25 minut
- Czas podtrzymania oświetlenia: 15s do 25 minut
- Interfejs użytkownika: prosta instalacja urządzenia, procedura uczenia oraz konfiguracja
- Konfiguracja nadajnika: możliwość przypisania dowolnego przycisku do kanału
- Możliwość kasowania całej pamięci: tak
- Możliwość kasowania pojedynczego pilota: nie
- Możliwość wpisania pilota bez konieczności dostępu do przycisków odbiornika: tak

---

Zobacz pozostałe centrale w atrakcyjnych cenach
Do bram skrzydłowych: 12V, 24V, 230V, 230V-1,
Do bram przesuwnych: 24V, 24V-1, 230V, 230V-1, 400V, 400V-1
Do bram garażowych: 24V, 24V-1, 24V-2, 230V, 400V, 400V-1