Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 08:12

Link do produktu: https://herz.info.pl/centrala-sterujaca-24v-do-bram-skrzydlowych-el13e-p-1436.html



Centrala sterująca 24V do bram skrzydłowych EL13E

Cena	**287,82 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**ZAPYTAJ O TERMIN WYSYŁKI**
Numer katalogowy	**EL13E**
Kod producenta	**EL13E**
Gwarancja	**24 miesiące**

OPIS PRODUKTU

Centrala sterująca 24V do bram skrzydłowych EL13E

Centrala EL13E do bram skrzydłowych - współpracuje z wszystkimi nadajnikami firmy eLdrim zgodnymi ze standardem transmisji Keeloq

Instrukcję znajdziesz tutaj

Centrala eL13 jest sterownikiem dla napędów bramowych wykorzystujący dwa siłowniki na napięcie stałe w zależności od wersji 12/15V lub 24V. Może współpracować zarówno z siłownikami z wbudowanymi krańcówkami jak i z siłownikami bez krańcówek Doskonale nadaje się do pracy ciągłej.

Prosimy o podanie informacji odnośnie napięcia: 12V lub 24V

Cechy

- Prosta procedura instalacji i programowania
- Dwie bariery podczerwieni zewnętrzna i wewnętrzna
- Automatyczne zamykanie
- Funkcja furtki
- Funkcja osiedlowa
- Sterowanie na przycisk dzwonkowy
- Sterowanie za pomocą nadajników na częstotliwość 433,92 MHz z kodem dynamicznie zmiennym firmy KeeLoq®
- Zdalne programowanie pilotów
- Wcześniejsze auto zamknięcie bramy po przejechaniu bariery podczerwieni
- Regulacja siły przeciążenia dla każdego siłownika
- Regulacja czasu pracy poszczególnych silników tylko eL13T...
- Regulacja czasu opóźnienia ruchu pomiędzy siłownikami
- Automatyczne rozpoznawanie czasu pracy silników z krańcówkami
- Sygnalizacja świetlna lub załączanie oświetlenia z regulowanym czasem wyłączenia
- Obsługa siłowników z krańcówkami lub bez krańcówek

Dane techniczne: eL13E, eL13TE | eL13H, eL13TH

- Zasilanie: 12Vac lub 24Vac
- Zakres temperatury pracy: -20ºC / +50ºC
- Moc silników: 2 x do 150W, 2x 75W(na zamówienie)

- Pobór prądu w stanie spoczynku: do 15 mA (bez akcesoriów)
- Pobór mocy w stanie spoczynku: 200mW/12V, 360mW/24V (bez akcesoriów)
- Wymiary zewnętrzne (szerokość x głębokość x wysokość): 112mm x 90mm x 39mm
- Obudowa: brak obudowy
- Waga: eL13-12V/165g, eL13-24V/150g
- Parametry wyjściowe:
- Wyjścia przekaźnikowe(typ, ilość, max. obciążenie): Silnik DC, 2,
- Wyjścia lampy(typ, ilość, max. obciążenie): monostabilne, jedno, 1A/24Vac (maksymalna moc 25W)

Parametry radiowe

- Standard transmisji: KeeLoq®
- Zasięg: do 200 m
- Rodzaj modulacji / częstotliwość: OOK / 433,92MHz
- Impedancja wejściowa anteny: 50 Ω
- Antena: antena wewnętrzna
- Obsługiwane piloty: 2k433, 4E433, 2A433, 4A433 | KeeLoq® 433,92MHz
- Pamięć pilotów: 34 sztuk

Funkcjonalność

- Czas auto-zamykania: 5s - 10min
- maksymalny czas pracy sterownika: 120s
- Interfejs użytkownika: Prosta instalacja urządzenia, procedura uczenia oraz konfiguracji, oparta na jednej diodzie LED i jednym przycisku.
- Konfiguracja nadajnika: Możliwość przypisania dowolnego przycisku do kanału.
- Możliwość kasowania całej pamięci: tak.
- Możliwość kasowania pojedynczego pilota: nie.
- Możliwość wpisania pilota bez konieczności dostępu do przycisków odbiornika: tak. tylko high security

---

Zobacz pozostałe centrale w atrakcyjnych cenach
Do bram skrzydłowych: 12V, 24V, 230V, 230V-1,
Do bram przesuwnych: 24V, 24V-1, 230V, 230V-1, 400V, 400V-1
Do bram garażowych: 24V, 24V-1, 24V-2, 230V, 400V, 400V-1