Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 05:47

Link do produktu: https://herz.info.pl/karta-radiowa-elrfaa2e-do-central-faac-p-1506.html




# Karta radiowa ELRFAA2E do central FAAC

| | |
|---|---|
| Cena | **123,00 zł** |
| Dostępność | **Na zamówienie** |
| Czas wysyłki | **ZAPYTAJ O TERMIN WYSYŁKI** |
| Numer katalogowy | **ELRFAA2E** |
| Kod producenta | **ELRFAA2E** |
| Gwarancja | **24 miesiące** |

## OPIS PRODUKTU

### Karta radiowa ELRFAA2E do central FAAC

***Odbiornik radiowy eLRFAA2E***

**Karta radiowa eLRFAA2 współpracuje z centralami firmy FAAC. Posiada dwa kanały. Zastępuje oryginalne odbiorniki firmy FAAC wyposażone w złącze typu MX-5145: FIX LUX, RPE 433H, RP LC 433, RP2 LC 433 RP2 868 SLH, RP 868 SLH, XF 433 oraz innych producentów: S-FIX, ELF2.**

Instrukcja obsługi

***Radiolinia eLFAA2 jest dostępna w dwóch wersjach programowych:***

- eLRFAA2E (obecna) - pracująca w systemie high security Keeloq® i pozwala zapamiętać 32 nadajniki firmy eLdrim, eLBram
- eLRFAA2H (link) - pamięć do 42 nadajników, współpracuje niemal wszystkimi nadajnikami z układem HCS pracującymi na częstotliwości 433,92MHz

***Cechy***

- Doskonały odbiornik superheterodynowy z podwójnym filtrowaniem zakłóceń
- Pamięć nieulotna nadajników zdalnego sterowania
- Bezproblemowa instalacja w oryginalnych centralach firmy FAAC
- Prosta procedura uczenia oraz konfiguracji
- Praca w trybie bistabilnym i monostabilnym dla kanału CH2

***Dane techniczne: eLRFAA2E | eLRFAA2H***

- Zasilanie: z centrali sterującej +12-24V/ac/dc
- Maksymalny pobór prądu: max 12mA/42mA przy zasilaniu 24Vac
- Pamięć pilotów: 32szt. | 42szt.
- Zakres temperatury pracy: -20ºC +70ºC
- Wymiary zewnętrzne (szer. x głęb. x wys.): 52 x 42 x 18mm
- Obudowa: brak obudowy, montaż poprzez złącze płyty głównej
- Waga: 19g

***Parametry wyjścia***

- Wyjścia otwarty kolektor(typ, ilość, max. obciążenie): OC, 2, 0.1A/30V DC (złącze MX-5145), 1x wyjście zwierne NO 1A/30V AC (złącze CH2)

- Tryby pracy wyjść: CH1 monostabilny(1s), CH2 monostabilny(1s) lub bistabilny

***Parametry radiowe***

- Moduł radiowy: zintegrowany, superheterodynowy, zapewniający wysoka niezawodność, powtarzalność i odporność na zakłócenia radiowe
- Standard transmisji: Keeloq® | Keeloq®
- Zabezpieczenie transmisji:  64 - bitowy kod dynamicznie zmienny
- Rodzaj modulacji / częstotliwość: OOK / 433,92 MHz
- Zasięg: 50 - 150m
- Impedancja wejściowa anteny: 50 Ω
- Antena: antena wewnętrzna, lub  złącze do podłączenia anteny zewnętrznej

***Funkcjonalność***

- Interfejs użytkownika: prosta instalacja urządzenia, procedura uczenia oraz konfiguracji, oparta na jednej diodzie LED i jednym przycisku
- Konfiguracja pilota: możliwość przypisania dowolnego przycisku do pilota
- Możliwość kasowania całej pamięci: tak
- Możliwość kasowania pojedynczego pilota: nie
- Możliwość wpisania pilota bez konieczności dostępu do przycisków odbiornika: nie