Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 05:50

Link do produktu: https://herz.info.pl/karta-radiowa-elrfaa2h-do-central-faac-p-1507.html



Karta radiowa ELRFAA2H do central FAAC

Cena	**147,60 zł**
Dostępność	**Produkt wycofany** **Zapytaj o zamiennik** e-mail: biuro@herz.waw.pl tel. +48(22)788 10 44
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**ELRFAA2H**
Kod producenta	**ELRFAA2H**
Gwarancja	**24 miesiące**

OPIS PRODUKTU

Karta radiowa ELRFAA2H do central FAAC

Odbiornik radiowy eLRFAA2H

Karta radiowa eLRFAA2 współpracuje z centralami firmy FAAC. Posiada dwa kanały. Zastępuje oryginalne odbiorniki firmy FAAC wyposażone w złącze typu MX-5145: FIX LUX, RPE 433H, RP LC 433, RP2 LC 433 RP2 868 SLH, RP 868 SLH, XF 433 oraz innych producentów: S-FIX, ELF2.

Instrukcja obsługi

Radiolinia eLFAA2 jest dostępna w dwóch wersjach programowych:

- eLRFAA2E (link) - pracująca w systemie high security Keeloq® i pozwala zapamiętać 32 nadajniki firmy eLdrim, eLBram
- eLRFAA2H (obecna) - pamięć do 42 nadajników, współpracuje niemal wszystkimi nadajnikami z układem HCS pracującymi na częstotliwości 433,92MHz

Cechy

- Doskonały odbiornik superheterodynowy z podwójnym filtrowaniem zakłóceń
- Pamięć nieulotna nadajników zdalnego sterowania
- Bezproblemowa instalacja w oryginalnych centralach firmy FAAC
- Prosta procedura uczenia oraz konfiguracji
- Praca w trybie bistabilnym i monostabilnym dla kanału CH2

Dane techniczne: eLRFAA2E | eLRFAA2H

- Zasilanie: z centrali sterującej +12-24V/ac/dc
- Maksymalny pobór prądu: max 12mA/42mA przy zasilaniu 24Vac
- Pamięć pilotów: 32szt. | 42szt.
- Zakres temperatury pracy: -20ºC +70ºC
- Wymiary zewnętrzne (szer. x głęb. x wys.): 52 x 42 x 18mm
- Obudowa: brak obudowy, montaż poprzez złącze płyty głównej
- Waga: 19g

Parametry wyjścia

- Wyjścia otwarty kolektor(typ, ilość, max. obciążenie): OC, 2, 0.1A/30V DC (złącze MX-5145), 1x wyjście zwierne NO 1A/30V AC (złącze CH2)
- Tryby pracy wyjść: CH1 monostabilny(1s), CH2 monostabilny(1s) lub bistabilny

Parametry radiowe

- Moduł radiowy: zintegrowany, superheterodynowy, zapewniający wysoka niezawodność, powtarzalność i odporność na zakłócenia radiowe
- Standard transmisji: Keeloq® | Keeloq®
- Zabezpieczenie transmisji: 64 - bitowy kod dynamicznie zmienny
- Rodzaj modulacji / częstotliwość: OOK / 433,92 MHz
- Zasięg: 50 - 150m
- Impedancja wejściowa anteny: 50 Ω
- Antena: antena wewnętrzna, lub złącze do podłączenia anteny zewnętrznej

Funkcjonalność

- Interfejs użytkownika: prosta instalacja urządzenia, procedura uczenia oraz konfiguracji, oparta na jednej diodzie LED i jednym przycisku
- Konfiguracja pilota: możliwość przypisania dowolnego przycisku do pilota
- Możliwość kasowania całej pamięci: tak
- Możliwość kasowania pojedynczego pilota: nie
- Możliwość wpisania pilota bez konieczności dostępu do przycisków odbiornika: nie