Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 10:04

Link do produktu: https://herz.info.pl/odbiornik-radiowy-2-kanalowy-wisniowski-elr1q2-p-1486.html



Odbiornik radiowy 2-kanałowy WIŚNIOWSKI ELR1Q2

Cena	**135,30 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**ZAPYTAJ O TERMIN WYSYŁKI**
Numer katalogowy	**ELR1Q2**
Kod producenta	**ELR1Q2**
Gwarancja	**24 miesiące**

OPIS PRODUKTU

Odbiornik radiowy 2-kanałowy WIŚNIOWSKI ELR1Q2

Uniwersalny dwukanałowy odbiorniki radiowy serii eLR1 przeznaczony jest do pracy z nadajnikami zgodnymi z systemem Keeloq®(Basic Pulse Element 400µs) pracującymi na częstotliwości 433,92MHz. Posiada wygodną wiązkę przewodów łączeniowych o długości 250 mm z gniazdem.

Instrukcję znajdziesz tutaj

Rodzina odbiorników eLR1 jest dostępna w czterech wersjach konfiguracyjnych pod następującymi nazwami

- eLR1Q2 (obecna) - pracuje w systemie high security Keeloq® i pozwala zapamiętać do 32 pilotów firmy eLdrim i Wiśniowski
- eLR1Q2M (link) - pracuje w systemie high security Keeloq® i pozwala zapamiętać do 1000 pilotów firmy eLdrim i Wiśniowski
- eLR1H2 (link) - współpracuje z niemal wszystkimi nadajnikami zgodnymi z systemem kodowania KeeLoq®(Basic Pulse Element 400µs), pozwala zapamiętać 42 piloty
- eLR1H2M (link) - współpracuje z niemal wszystkimi nadajnikami zgodnymi z systemem kodowania KeeLoq®(Basic Pulse Element 400µs), pozwala zapamiętać 1000 pilotów

Cechy

- Doskonały odbiornik superheterodynowy z podwójnym filtrowaniem zakłóceń
- Pamięć nieulotna pilotów zdalnego sterowania
- Praca w trybie bistabilnym i monostabilnym dla kanału CH2
- Możliwość dołączenia anteny zewnętrznej

Dane techniczne eLR1Q2 | eLR1Q2M |eLR1H2 | eLR1H2M

- Zasilanie: 12/24Vac/dc
- Maksymalny pobór prądu off/on: 12mA/60mA przy zasilaniu 24Vac
- Zakres temperatury pracy: -20ºC +70ºC
- Pamięć pilotów: 32 | 1000 | 42 | 1000 szt.
- Wymiary zewnętrzne (szer. x głęb. x wys.): 47 x 67 x 24 mm
- Obudowa: bryzgoszczelna obudowa plastikowa IP40
- Waga: 43g | 53g | 43g | 53g

Parametry wyjścia

- Wyjścia przekaźnikowe (typ, ilość, max. obciążenie): NO, dwa wyjścia, 1A/30Vdc (maksymalna moc 62,5VA/30W)

- Tryby pracy wyjść: monostabilny, praca w trybie bistabilnym tylko dla kanału CH2

Parametry radiowe

- Moduł radiowy: zintegrowany, superheterodynowy, zapewniający wysoka niezawodność, powtarzalność i odporność na zakłócenia radiowe
- Zabezpieczenie transmisji eLR1Q2(M): 64 - bitowy kod dynamicznie zmienny Keeloq®
- Rodzaj modulacji / częstotliwość: OOK / 433,92 MHz
- Zasięg: do 200m (przy stosowaniu nadajników eLdrim)
- Impedancja wejściowa anteny: 50 Ω
- Antena: antena wewnętrzna, zaciski do podłączenia anteny zewnętrznej

Funkcjonalność

- Interfejs użytkownika: prosta instalacja urządzenia, procedura uczenia oraz konfiguracji, oparta na jednej diodzie LED i jednym przycisku
- Konfiguracja pilota: możliwość przypisania dowolnego przycisku do pilota
- Możliwość kasowania całej pamięci: tak
- Możliwość kasowania pojedynczego pilota: nie
- Możliwość wpisania pilota bez konieczności dostępu do przycisków odbiornika: nie