Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 09:16

Link do produktu: https://herz.info.pl/radioodbiornik-2-kanalowy-elr1-866h2-keeloq-p-1484.html



Radioodbiornik 2-kanałowy ELR1-866H2 KEELOQ

Cena	**221,40 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**ZAPYTAJ O TERMIN WYSYŁKI**
Numer katalogowy	**ELR1-866H2**
Kod producenta	**ELR1-866H2**
Gwarancja	**24 miesiące**

OPIS PRODUKTU

Radioodbiornik 2-kanałowy ELR1-866H2 KEELOQ

Odbiorniki serii eLR1-868H2 współpracuje z niemal wszystkimi nadajnikami dowolnego producenta pracujący w systemie KeeLoq (868,3MHz), posiada możliwość pracy dwukanałowej i pozwala na zapamiętanie do 32 przycisków. Posiada wygodną wiązkę przewodów łączeniowych o długości 250 mm z gniazdem.

Występuje w trzech wersjach:

- eLR1-868S (link) - przeznaczona do pracy z nadajnikami stałokodowymi pracującymi na częstotliwości 868.3MHz takimi jak:
  - Marantec seria Digital (868MHz)
  - Hormann seria stałokodowa (868MHz, szare nadajniki z niebieskimi przyciskami)
- eLR1-868H2 (obecna) - współpracuje z niemal wszystkimi nadajnikami dowolnego producenta pracujący w systemie KeeLoq (868,3MHz)
- eLR1-868H2M (link) - została wyposażona w zewnętrzną pamięć EEPROM pozwalającą na zapamiętanie do 1000 pilotów dowolnego producenta pracujących w systemie Keeloq (868,30MHz)

Instrukcję znajdziesz tutaj

Cechy

- Doskonały odbiornik superheterodynowy z podwójnym filtrowaniem zakłóceń.
- Pamięć nieulotna pilotów zdalnego sterowania.
- Prosta instalacja urządzenia, procedura uczenia oraz konfiguracji.
- Praca w trybie bistabilnym i monostabilnym dla kanału CH2.
- Możliwość dołączenia anteny zewnętrznej

Dane techniczne eLR1-868S | eLR1-868H2 | eLR1-868H2M

- Zasilanie: 12/24V ac/dc
- Maksymalny pobór prądu off/on: max 12mA/60mA przy zasilaniu 24Vac
- Pamięć pilotów: 32 przycisków | 42 szt. | 1000 szt.
- Zakres temperatury pracy: -20ºC / +70ºC
- Wymiary zewnętrzne (szerokość x głębokość x wysokość): 47x67x24 mm
- Obudowa: bryzgoszczelna obudowa plastikowa IP40
- Waga: 41g | 41g | 51g

Parametry wyjściowe

- Wyjścia przekaźnikowe (typ, ilość, max. obciążenie): NO, dwa, 1A/30Vdc (maksymalna moc 62,5VA/30W)
- Tryby pracy wyjść: monostabilny, praca w trybie bistabilnym tylko dla kanału CH2

Parametry radiowe

- Moduł radiowy: zintegrowany, superheterodynowy, zapewniający wysoka niezawodność, powtarzalność i odporność na zakłócenia radiowe
- Zabezpieczenie transmisji transmisja stałokodowa | Keeloq® | Keeloq®
- Rodzaj modulacji / częstotliwość: OOK / 868,30 MHz
- Zasięg: do 150m
- Impedancja wejściowa anteny: 50 Ω
- Antena: antena wewnętrzna, zaciski do podłączenia anteny zewnętrznej

Funkcjonalność

- Interfejs użytkownika: prosta instalacja urządzenia, procedura uczenia oraz konfiguracji, oparta na jednej diodzie LED i jednym przycisku
- Konfiguracja nadajnika: możliwość przypisania dowolnego przycisku do kanału
- Możliwość kasowania całej pamięci: tak
- Możliwość kasowania pojedynczego pilota: nie
- Możliwość wpisania pilota bez konieczności dostępu do przycisków odbiornika: nie