Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 09:00

Link do produktu: https://herz.info.pl/retransmiter-odbiornik-z-nadajnikiem-elrtx1q-p-1508.html



Retransmiter (odbiornik z nadajnikiem) ELRTX1Q

Cena	**135,30 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**ZAPYTAJ O TERMIN WYSYŁKI**
Numer katalogowy	**ELRTX1Q**
Kod producenta	**ELRTX1Q**
Gwarancja	**24 miesiące**

OPIS PRODUKTU

Retransmiter (odbiornik z nadajnikiem) ELRTX1Q

Retransmiter eLRTx1Q

Produkt eLRTx1 jest retransmiterem (czyli odbiornikiem ze zintegrowanym nadajnikiem) dla systemów Keeloq i służy do zwiększenia zasięgu działania urządzeń radiowych. Urządzenie prawidłowo przekazuje kody nadajników będących poza zasięgiem odbiornika docelowego a będących w zasięgu pracy eLRTx1. W przypadku gdy nadajnik znajduje się w zasięgu zarówno odbiornika docelowego jak i retransmitera, odbiornik docelowy powinien zignorować kod nadawany przez eLRTx1.

Instrukcja obsługi

Retransmiter eLRTx1 jest dostępny w dwóch wersjach programowych:

- eLRTx1Q (obecna) - pracuje w systemie high security Keeloq® i współpracuje z nadajnikami firmy eLdrim, Wiśniowski
- eLRTx1H (link) - obsługuje nadajniki niemal wszystkich producentów zgodnych ze standardem Keeloq (Basic Pulse Element 400µs) pracującymi na częstotliwości 433,92MHz

Cechy

- Pamięć na 1000 pilotów zdalnego sterowania
- Prosta instalacja urządzenia
- Prosta procedura uczenia oraz konfiguracji
- Sygnalizacja nadawania kodu poprzez zaświecenie diody LED
- Możliwość podłączenia anteny zewnętrznej do odbiornika

Dane techniczne: eLRTx1Q(H)

- Zasilanie: 10-24Vac/dc
- Maksymalny pobór prądu off/on: max 12/18mA
- Zakres temperatury pracy: -20ºC +70ºC
- Pamięć pilotów: 1000 pilotów
- Wymiary zewnętrzne (szer. x głęb. x wys.): 47 x 67 x 24 mm
- Obudowa: bryzgoszczelna obudowa plastikowa IP40
- Waga: 41g

Parametry radiowe

- Zasięg: do 200m (przy stosowaniu nadajników eLdrim)

- Standard transmisji: Keeloq®
- Zabezpieczenie transmisji eLR1Q2(M): 64 - bitowy kod dynamicznie zmienny Keeloq®
- Rodzaj modulacji / częstotliwość: OOK / 433,92MHz
- Skuteczna moc nadawania:
- Impedancja wejściowa anteny: 50 Ω
- Czas nadawania: 0,8 sek
- Czas opóźnienia: 0,5s - 8s
- Pobór prądu: 12/18mA (maksymalnie)

Funkcjonalność:

- Interfejs użytkownika: prosta instalacja urządzenia, procedura uczenia oraz konfiguracji, oparta na jednej diodzie LED i jednym przycisku
- Możliwość kasowania całej pamięci: tak
- Możliwość kasowania pojedynczego pilota: nie
- Możliwość wpisania pilota bez konieczności dostępu do przycisków odbiornika: nie