Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 08:51

Link do produktu: https://herz.info.pl/szybka-bramka-ozak-hg-01-s-dwukierunkowa-pojedyncza-p-1603.html



Szybka bramka OZAK HG 01-S dwukierunkowa pojedyncza

Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**ZAPYTAJ O TERMIN WYSYŁKI**
Numer katalogowy	**OZAK HG 01-S**
Kod producenta	**OZAK HG 01-S**
PRODUCENT	**OZAK**

OPIS PRODUKTU

Szybka bramka OZAK HG 01-S dwukierunkowa pojedyncza

Bramki szybkie są świetną propozycją kiedy potrzeba przejścia z duża ilością przechodniów. Wykonana z wysokiej klasy stali nierdzewnej.

Cechy główne bramki

- Stal nierdzewna
- Dwukierunkowa
- Jednostronna
- Skrzydło ze szkła hartowanego
- Góra z granitu
- Wskaźniki LED

HG 01-S JEDNOSTKA POJEDYNCZA LEWA LUB PRAWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA BRAMKA SZYBKA OZAK HG 01-S	
Obudowa	Korpus jest wykonany ze stali nierdzewnej typu 304 (opcjonalnie 316), satynowanej. Naturalny granit (motyw Star Galaxy Black) na górze jest standardowym elementem dekoracyjnym i estetycznym. (Opcjonalnie dostępne inne materiały i wzory)
Skrzydła	Podświetlenie LED RGB, 10 mm grubości, odporne na uderzenia szkło hartowane (opcjonalnie poliwęglan).
Górna pokrywa	20 mm naturalny granit (Star Galaxy Black).
Zasilanie	110/220-240 V 60/50Hz AC (%±10) 24 V DC Moduł boczny: W trybie czuwania ~10 W; podczas pracy ~39 W. Moduł środkowy: W trybie czuwania ~ 10 W + 10 W; podczas pracy ~ 39 W + ~39 W.
System sterowania	Wszystkie wejścia są zabezpieczone optoizolatorem. Kompatybilny ze wszystkimi systemami kontroli dostępu, które posiadają bezpotencjałowe wyjścia przekaźnikowe. Opcjonalnie dostępne są moduły komunikacyjne IP RS232/RS485/TCP IP.
Przepustowość	Prędkość/czas otwarcia skrzydła: 0,5 sekundy. Prędkość/czas zamykania skrzydła: 0,5 sekundy. Nominalna: ~30 - 60 przejść/minutę (zalecana wartość

	referencyjna). *Współpraca z różnego typu systemami kontroli dostępu może spowodować zmianę przepustowości.
Funkcje i działanie systemu	Elektronicznie sterowane, skrzydła umożliwiające szybkie i płynne przechodzenie w dwóch kierunkach. Różne tryby pracy umożliwiają wybór swobodnego przejścia na podstawie sygnału z wykrywacza z fotokomórką, ograniczony dostęp, kontrolowany dostęp w obu lub wjednym kierunku jako funkcje wbudowane.
Tryb awaryjny	System zezwala na swobodne przejście w trybie awaryjnym i w przypadku zaniku zasilania (zasilanie awaryjne z wewnętrznego akumulatora).
Temperatura pracy, wilgotność, stopień ochrony IP	-20°C do + 68°C / RH 95% bez kondensacji / IP 44 do użytku wewnętrznego.
Akcesoria	Panele boczne ze szkła hartowanego, pilot zdalnego sterowania, interfejs do PC, RS485, RS232 i LAN, licznik, system nadawania komunikatów audio, czujnik alarmu, płyta montażowa, wrzutnia monet/inteligentny system do wrzucania monet i zasobnik na monety,separator, słupek pod czytnik kart.
Uwagi	Pas przejścia składa się z min. 2 pojedynczych modułów naprzeciwko siebie.