

Link do produktu: <https://herz.info.pl/wideodomofon-ip-safe-s06-na-ios-android-windows-sip-modbus-onvif-poe-p-1510.html>



Wideodomofon IP SAFE S06 na iOS, Android, Windows (SIP, ModBus, ONVIF, PoE)

Cena	1 194,00 zł
Cena poprzednia	1 799,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	S06
Kod producenta	S06
PRODUCENT	SafeAutomation

OPIS PRODUKTU

Wideodomofon IP S06

Główne cechy i funkcje

- Wbudowana karta MicroSD o pojemności 8GB
- Do pracy nie jest wymagany wideomonitor (wystarczy: laptop, tablet lub telefon)
- 1,3MP czujnik SONY Exmor nowej generacji
- Trzy wyjścia przekątnikowe (np. furtka, brama, światło)
- Przystosowany do pracy w nocy, wbudowana nowej generacji dioda IR
- Zdalny dostęp do bramofonu w czasie rzeczywistym (darmowe aplikacje)
- Obrotowy uchwyt mocujący, regulacja kąta widzenia w poziomie 180°
- Możliwość integracji z access point-em zewnętrznym do pracy bezprzewodowej
- Sterowanie bramofonem za pomocą komputera oraz urządzeń mobilnych
- Temperatura pracy od -40°C do + 50°C
- Szeroki zakres dynamiki cyfrowej (DWDR)
- Integracja ze zwykłym dzwonkiem drzwi
- Redukcja szumów 2D / 3DNR
- Rejestracja odwiedzających na ruch lub ciągła
- Zapis nagrań na dysk twardy lub na serwer FTP
- Wysyłanie zdjęć odwiedzających na e-mail
- Zasilanie PoE(aktywne) lub standardowe 12VDC
- Dostępne osobne moduły zbliżeniowe Mifare lub Unique (opcja)
- Klasa szczelności IP65
- Niewielkie wymiary (SxWxG): 73 x 166 x 51mm
- Można podłączyć kilku użytkowników do jednego bramofonu
- Jeden użytkownik może obsługiwać kilka bramofonów
- Wbudowane protokoły integracyjne: SIP, MODBUS, ONVIF

S03P to wandaloodporna stacja zewnętrzna wideo IP, która pozwala na stworzenie systemu wideodomofonowego IP w oparciu o standardową sieć lokalną bez dodatkowych urządzeń. Wszystko, co należy wykonać, to zainstalować oprogramowanie SAFE na komputerze, laptopie lub smartfonie. Nie trzeba instalować paneli wewnętrznych. Dzięki oprogramowaniu, S03P to bardzo wygodne urządzenie kontroli dostępu ze zdalnym

odbiozem w czasie rzeczywistym.

Wysokiej jakości audio-komunikacja

Bramofon S06 posiada wbudowany głośnik i mikrofon. Sprzężenie zwrotne między mikrofonem i głośnikiem jest znacznie zmniejszone poprzez specjalne metody redukcji echa. W rezultacie, głos jest słyszany wyraźnie i dobrze rozpoznawany.

Protokół SIP: integracja sieci opartej na protokole IP

Wideodomofon Safe IP S06 z obsługą SIP daje użytkownikom nowe możliwości. Dzięki powszechnemu protokołowi wideodomofon SIP może połączyć się z urządzeniami innych producentów (domofonów SIP, telefonów IP, wideotelefonów IP, monitorów SIP, programów SIP, klientów mobilnych SIP, itp.). System IP może być obsługiwany za pośrednictwem IP-PBX, lub komunikować się z innym urządzeniem SIP bezpośrednio. S06 pozwala odebrać połączenie wideo i otworzyć drzwi (wybieranie tonowe DTMF) za pośrednictwem telefonu komórkowego lub telefonu stacjonarnego. Zastosowanie technologii SIP STUN umożliwia podłączenie wideodomofonu przez internet bez użycia stałego adresu IP. Przez S06 można jednocześnie połączyć dwa konta SIP i zapobiec zewnętrznym awariom.

Protokół Modbus: Integracja z systemami ID

Wideodomofon posiada wbudowany protokół komunikacji sieciowej Modbus, który jest jednym z najbardziej popularnych standardów w automatyce przemysłowej. Jest stosunkowo niedrogi, prosty oraz uniwersalny, zarówno w fazie implementacji, jak i późniejszej eksploatacji. Modbus staje się również coraz bardziej powszechny w automatyce domowej inteligentnych budynków, dlatego wbudowany w wideodomofon zwiększa możliwości integracyjne.

Praca w nocy

Wbudowane nowoczesne podświetlanie IR, zapewnia znakomite funkcjonowanie bramofonu przy słabym oświetleniu lub w nocy. Dioda LED trzeciej generacji o wysokiej mocy posiada większą stabilność pracy niż zwykłe diody.

Wysoka jakość obrazu wideo

Oprócz wysokiej rozdzielczości i czułości, moduł obrazu SONY DSP Effio-E zapewnia funkcję kompensacji tylnego światła. Technologie takie jak 2D / 3DNR (redukcja szumów) i DWDR (Digital Wide Dynamic Range) może udostępnić obraz wideo wysokiej jakości nawet w trudnych warunkach oświetleniowych.

Ekskluzywna obrotowa obudowa

W obudowie Safe IP została opracowana unikalna konstrukcja montażu panela zewnętrznego. Instalacja bramofonu zapewnia możliwość regulacji kąta patrzenia do 180° w poziomie.

Odporność

Metalowa obudowa, odporna jest na akty wandalizmu a specjalny sposób mocowania chroni urządzenie przed kradzieżą. Ze względu na szeroki zakres temperatur od -40 do + 50 ° C oraz wysokiej klasy szczelności IP65, bramofon może być zainstalowany wewnątrz jak i na zewnątrz obiektu.

Prosta obsługa

Bramofon można kontrolować z dowolnego komputera (lub laptopa), nie zależnie od jego położenia. Co więcej, kilka bramofonów może być sterowane z jednego komputera.

Urządzenie wielofunkcyjne

Bramofony S06 mogą być również wykorzystane, jako standardowe kamery IP. Funkcja ta zapewnia nagrywanie sygnału wideo i audio, w sposób ciągły lub po naciśnięciu przycisku "Zadzwoń" oraz na wykrywanie ruchu. Wsparcie popularnych protokołów sieciowych powiększa obszar zastosowań S06.

Protokół ONVIF

Wideodomofon IP marki Safe współpracuje z większością rejestratorów NVR oraz Hybrydowymi dostępnymi na polskim rynku.

Protokół Modbus

S03P posiada wbudowany protokół MODBUS TCP Slave, który poszerza możliwości integracyjne w systemach ID.

Przykładowe schematy połączeń WIDEODOMOFONU IP:

Informujemy iż wsparcie techniczne (konfiguracja) wideo-domofonu Safe IP odbywa się głównie za pośrednictwem poczty elektronicznej: ip@safeautomation.pl.

Konfigurację urządzeń IP powinni wykonywać instalatorzy, którzy posiadają odpowiednią wiedzę informatyczną.

POBIERZ:

Instrukcja montażu: [montaz_ip_safe.pdf](#)

Instrukcja oprogramowania WEB: [web_ip_safe.pdf](#)

Instrukcja oprogramowania OS: [ios_ip_safe.pdf](#)

Instrukcja oprogramowania Android: [android_ip_safe.pdf](#)

Instrukcja oprogramowania Windows: [windows_ip_safe.pdf](#)

Instrukcja oprogramowania SRC: [src_pl.pdf](#)

Instrukcja oprogramowania SAFE IP Visor: [ip_visor.pdf](#)

Program dla Windows do wyszukiwania i zmiany adresów IP: [searchcam.rar](#)

Program dla Windows do obsługi bramofonu IP: [safe_intercom_win.rar](#)

Profesjonalne oprogramowanie rejestrujące do 36szt bramofonów: [src_win.rar](#)

Katalog produktów: [katalog.pdf](#)

Parametry wideodomofonu IP

Ogólna charakterystyka	
Przetwornik wideo	1,3MP, kolor, 1/3 " SONY Exmor, dzień / noc
Wrażliwość	0,1 lux (dzień) / 0,01 (noc) 0 lux (z wł. Oświetlenia)
Obiektyw	2,5 mm
Kąt widzenia	88 ° (w poziomie), 70 ° (w pionie)
Regulacja kąta obrotu	Od 0° do 180° w poziomie
Minimalna odległość	0,2 m
Zoom	Cyfrowy, przez interfejs WWW
Redukcja szumów	2DNR
Czas otwarcia migawki	Od 1/50 do 1/10000 sekundy. (Automatycznie)
Dzwonki	Wymienne (ustawiane przez użytkownika, dowolne mp3)
Wideo	
Format kompresji	H.264 BP/MP, Motion JPEG
Strumień wideo	Podwójnego kodowania: H.264 / MJPEG, H.264 / H.264, MJPEG / MJPEG
Rozdzielczość	Główny strumień: 1280x1024 (SXGA), 1280x720 (HD) Alternatywny strumień: 720x576, 640x360, 320x184
Klatki na sekundę	Do 25 m/s dla wszystkich rozdzielczości
Prędkość transmisji	32 kbit/s do 16 Mbit/s
Opcje obrazu	Jasność, kontrast, nasycenie, odcień, BLC, AGC, balans bieli, ATR
OSD	Imię i nazwisko, data / godzina, dzień tygodnia, natężenie przepływu, liczba klatek na sekundę
Audio	
Wyjście audio	Wbudowany głośnik
Wejście audio	Wbudowany mikrofon

Kompresja	G.711, G.726
Dodatkowo	Dwukierunkowy kanał audio
Podświetlenie	
Diody LED	IR LED 3 generacji (1 szt.)
Zarządzanie	Automatyczne włączanie / wyłączenie
Włączenie	SENSOR
Długość fali	850 nm
Kąt oświetlenia	58 °
Dystans	Do 2 m
Interfejsy sieciowe	
Interfejs sieciowy	10Base-T / 100Base-TX Ethernet
Protokoły sieciowe	TCP, IPv4 / v6, HTTP, DNS, DHCP, DDNS, DHCP, UDP, NTP, FTP, SIP v2.0, STUN, ModBus , RTSP, VPN, ONVIF v2.41
Połączenie	DHCP, statyczny adres IP
Bezpieczeństwo	Dostępu użytkownika z ochroną hasłem
Użytkownicy	Do 3 kont użytkowników
Eksploatacja	
Zasilanie	Panel zewnętrzny: PoE IEEE 802.3 af Class 0 lub 12V, 0,6W (DC - prąd stały) Zamek elektromagnetyczny: max 12V, 0.4W (przy zasilaniu z switch-a POE)
Pobór mocy	8.9 W (PoE) / 7,2 W (DC)
Wyjścia przekaźnikowe	3 (kontakty 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B)
Zakres temp. pracy	-40 do + 50 ° C
Klasa ochrony	IP65
Materiał obudowy	Metal (aluminium)
Wymiary (SxWxG)	73 x 166 x 51 mm
Waga	570 g (netto)
Kolor	Szary "metalik"
Zarządzanie	Profesjonalne oprogramowanie Intercom (w zestawie)
Wymagania systemowe	Microsoft Internet Explorer 9.0 na Windows 07/08 / Vista, iOS 6.0 i wyżej, Android 4.0 i wyżej.
Zawartość zestawu	
Pakiet	Panel na zewnątrz Wspornik (składający się z 2 części) Śruba Złącza RJ45 (2 szt.) Moduł przekaźnikowy (3 przekaźniki) Zestaw mocowań Podłączenie elektryczne CD-ROM (z dokumentacją i oprogramowaniem) Opakowanie

Uwaga!! Zasilacz, inector lub switch(POE) nie są wliczone w cenę zestawu, należy zakupić oddzielnie.

