

Link do produktu: <https://herz.info.pl/wideodomofon-vidos-m904s-s20da-p-2951.html>



Wideodomofon VIDOS M904S / S20DA

Dostępność

Produkt wycofany
Zapytaj o zamiennik
e-mail: biuro@herz.waw.pl
tel. +48(22)788 10 44

Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	M904S / S20DA
Kod producenta	M904S / S20DA
PRODUCENT	Vidos

OPIS PRODUKTU

Wideodomofon VIDOS M904S / S20DA

Kupując ten produkt otrzymujesz:

- Monitor z pamięcią **Vidos M904S**
- Stację bramową **Vidos S20DA** z szyfratorem i czytnikiem RFID
- Daszek ochronny
- Zasilacz systemowy na szynę DIN
- Akcesoria montażowe
- Instrukcję obsługi
- Gwarancję na 24 miesiące
- Paragon/fakturę VAT

Stacja bramowa Vidos S20DA

Jednoabonentowa stacja bramowa z wbudowanym dotykowym zamkiem szyfrowym i czytnikiem zbliżeniowym. Wyjątkowo estetyczna obudowa wyróżnia się nowoczesnym wzornictwem a zintegrowane dwa terminale wejściowe podnoszą walory użytkowe urządzenia.

Otwieranie wejścia w modelu S20 może odbywać się przy użyciu jednego lub obu terminali. Użytkownik sam może wybrać czy będzie otwierał wejście za pomocą kodu PIN wpisanego na klawiaturze, poprzez zbliżenie tagu do czytnika czy też obu tych czynności.

Panel posiada funkcję zabezpieczającą przed nieautoryzowanym użyciem. 10-krotne użycie niewłaściwego kodu lub zbliżanie niewłaściwej karty przez 5 minut wprowadza stację w tryb bezpieczny i blokuje możliwość korzystania z terminala. System automatycznie włączy wewnętrzny alarm akustyczny uruchomi podgląd na monitorze i rozpocznie nagrywanie lub zarejestruje zdjęcie jeżeli monitor posiada taką funkcję.

Obsługuje rygle rewersyjne i zwory elektromagnetyczne

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI MONITORAMI VIDOS

Funkcje

- 1 abonentowa stacja bramowa
- Przetwornik obrazu 1/3"
- Rozdzielczość kamery 800TVL
- Obiektyw 1,8mm / kąt widzenia 110°
- Podświetlenie nocne – LED IR (podczerwień)
- Wbudowany zamek szyfrowy do otwierania wejścia – max 200 kodów
- Wbudowany czytnik zbliżeniowy w standardzie UNIQUE 125kHz – max 200 tagów
- Podświetlana klawiatura i przycisk dzwonka
- Zabezpieczenie przed nieautoryzowanym użyciem
- Obudowa : szczotkowane aluminium / ABS
- Zasilanie DC12-15V
- Zakres temperatur pracy : -25°C ~ +50°C
- Pobór mocy: czuwanie – 0,40W / praca – 0,95W
- Klasa szczelności – IP65
- W zestawie 2 breloki zbliżeniowe
- Programowanie – z klawiatury
- Wymiary: 84x150x36
- Wymiary puszek : 78x142x31

Monitor Vidos M904S

Kompaktowy monitor wyposażony w najnowsze funkcje, zarezerwowane dotychczas dla monitorów klasy premium. Dedykowany do współpracy z monitorami M901 / M903 jako dodatkowy punkt komunikacyjny, doskonale sprawdza się również jako samodzielny monitor. M904 obsługuje 2 wejścia oraz dwie dodatkowe kamery CCTV. Funkcja korekcji obrazu jest dostępna osobno dla każdej z kamer.

Monitor posiada funkcję pamięci zdjęć lub filmów z wizyt gości. Całość zapisywana jest na karcie micro SD, która jest w komplecie.

Dużym udogodnieniem jest możliwość wykonania sekwencyjnego podglądu ze wszystkich kamer, rozpoczęcia rozmowy i otwarcia elektrozaczepu bez konieczności wywołania z panelu zewnętrznego. Monitor posiada funkcję ustawiania czasu otwarcia elektrozaczepu w zakresie od 1-99 sek

Nowością jest funkcja detekcji ruchu realizowana bezpośrednio z kamery w stacji bramowej lub kamery CCTV. Po uruchomieniu tej funkcji monitor będzie automatycznie zapisywał zdjęcia, filmy lub uruchomi wewnętrzny alarm za każdym razem kiedy wykryje ruch przed kamerą.

Monitor pracuje w systemie ,master-slave' dlatego współpracuje wyłącznie z monitorami z tej samej serii (M901 / M903/ M904)

Specyfikacja

- Monitor głośnomówiący
- Ekran kolorowy 4" LCD / menu ekranowe
- Dotykowy panel sterowania z podświetleniem (podświetlenie białe)
- Obsługuje 2 wejścia oraz 2 kamery CCTV
- Sterowanie rygłem i bramą automatyczną
- Funkcja zapisu zdjęć / filmów
- Możliwość podłączenia czujników ruchu do kamer
- Możliwość ustawienia 3 trybów głośności zależnie od pory dnia
- Płynna regulacja otwarcie rygła 1-99sek
- 11 melodii dzwonka / osobny dzwonek dla każdego wejścia
- Podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia rygła
- Regulacja parametrów obrazu osobno dla każdej stacji bramowej i kamery CCTV (jasność, nasycenie koloru, kontrast)
- Instalacja 4 przewodowa + 2 do rygła + 2 do bramy
- Zasilanie 14,5V DC (zasilacz na listwę DIN w komplecie)
- Wymiary: 117x168x20mm
- Materiał: szkło / tworzywo sztuczne
- Możliwość rozbudowy o 3 dodatkowe monitory z tej samej serii (M901,M903/M904)
- WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI STACJAMI BRAMOWYMI VIDOS

Czy mogę podłączyć kamerę CCTV do wideodomofonu? (opcja dodatkowa)

Każdy monitor Vidos posiada możliwość podłączenia dodatkowej kamery CCTV. Wideodomofony z serii 900 standardowo posiadają 2 dodatkowe złącza przeznaczone dla kamery CCTV. Wszystkie pozostałe monitory są wyposażone w dwa złącza do dowolnego wykorzystania. Pierwsze z nich (CN1) zazwyczaj służy do połączenia ze stacją bramową. Drugie wejście (CN2) można użyć do podłączenia drugiej stacji bramowej lub kamery przemysłowej. Obraz z obydwu kamer (w stacji bramowej i cctv) może być obserwowany na ekranie monitora.