

Link do produktu: <https://herz.info.pl/zamek-szyfrowy-vidos-zs70-z-czytnikiem-linii-papilarnych-p-3009.html>



Zamek szyfrowy Vidos ZS70 z czytnikiem linii papilarnych

Dostępność

Produkt wycofany
Zapytaj o zamiennik
e-mail: biuro@herz.waw.pl
tel. +48(22)788 10 44

Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	ZS70
Kod producenta	ZS70
PRODUCENT	Vidos

OPIS PRODUKTU

Zamek szyfrowy Vidos ZS70 z czytnikiem linii papilarnych

Skład zestawu

- Szyfrator **Vidos ZS70**
- Akcesoria montażowe
- Paragon/fakturę VAT
- Karta gwarancyjna

AUTONOMICZNY, jednostrefowy czytnik linii papilarnych z wbudowanym czytnikiem zbliżeniowym RFID. Sterowanie elektozaczepem odbywa się poprzez skanowanie zapisanego wcześniej odcisku palca użytkownika lub przy użyciu tagów zbliżeniowych. Model ZS70 umożliwia zaprogramowanie maksymalnie 200 odcisków i 500 tagów użytkowników. Istnieje możliwość podłączenia dodatkowego przełącznika wyjściowego.

Czytnik posiada czujnik antysabotażowy i czujnik otwartych drzwi wywołujący wewnętrzny alarm z możliwościąysterowania go na zewnątrz. Programowanie użytkowników odbywa się za pomocą pilota, kart MASTER lub odcisku palca administratora. Kontroler jest przystosowany do pracy w systemie WIEGAND 26 dlatego doskonale nadaje się do wykorzystania jako element zintegrowanego systemu kontroli dostępu wielu producentów.

CZYTNIK LINII PAPILARNYCH

- Pamięć czytnika biometrycznego – maksymalnie 200 unikalnych odcisków palców
- Identyfikacja poprzez porównanie odcisku ze wzorem zapisanym w czytniku
- Czas reakcji – do 1 sekundy
- Rozdzielczość 450DPI
- Programowanie za pomocą pilota lub kart MASTER dołączonych do zestawu
- Możliwość dodawania i usuwania użytkowników za pomocą odcisku palca administratora

CZYTNIK ZBLIŻENIOWY

- Pojemność czytnika – 500 tagów (kart / breloków ..etc)
- Obsługa 1 strefy
- Standard RFID – UNIQUE 125kHz

- Zasięg czytnika – ok. 5cm

Charakterystyka szyfratora

- Hermetyczna, wandaloodporna obudowa ze stopu aluminiowego
- Obsługuje rygły rewersyjne i zwory elektromagnetyczne (przełącznik NO/NC)
- Możliwość podłączenia dodatkowego przycisku zwalniania rygła
- Ustawiany czas otwarcia rygła 1 – 99sek.
- Funkcja czujnika otwartych drzwi (wymaga zainstalowania czujki kontaktowej)
- Wbudowany wewnętrzny system alarmowy chroniący przed nieautoryzowanym użyciem
- Możliwość wystawiania alarmu na zewnętrzny sygnalizator
- Wbudowany optyczny czujnik antysabotażowy
- Zasilanie : 12V DC
- Pobór mocy w trybie pracy : 60mA
- Pobór mocy w trybie czuwania : 25mA
- Zakres temperatur pracy: -20 st.C / +50st.C
- Maksymalne obciążenie styku przełącznika NO/NC 3A/12V (1 wyjście przełącznikowe)
- Klasa szczelności: IP65
- Wymiary: 118x46x26mm