Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 08:29

Link do produktu: https://herz.info.pl/bramka-obrotowa-ozak-605d-dwustronna-dwukierunkowa-p-1598.html



Bramka obrotowa OZAK 605D dwustronna dwukierunkowa

Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**ZAPYTAJ O TERMIN WYSYŁKI**
Numer katalogowy	**OZAK 605D**
Kod producenta	**OZAK 605D**
PRODUCENT	**OZAK**

OPIS PRODUKTU

Bramka obrotowa OZAK 605D dwustronna dwukierunkowa

Bramki obrotowe są świetną propozycją wzbogacającym ofertę kontroli dostępu. Za pomocą diod LED wyświetlany jest stan oraz kierunek przejścia przez bramkę. Wykonany z wysokiej klasy stali nierdzewnej

Cechy główne

- dwustronna
- dwukierunkowa
- stal nierdzewna 304
- wskaźniki kierunku
- silnik

SPECYFIKACJA BRAMKA OBROTOWA OZAK 605D	
Obudowa	Stal nierdzewna typu 304 (opcjonalnie 316), powierzchnia wykończona szczotkowaniem orbitalnym (opcjonalnie szczotkowanie satynowe).
Skrzydła	Dwustronne. Dostępne w standardowych długościach 450 lub 900 mm. Ø33,7 mm x 1,5 mm Rama skrzydła ze stali nierdzewnej typu 304 z panelem akrylowym.
Zasilanie	110/220-240 V 60/50 Hz AC (%±10) 24 V DC w trybie czuwania ~11 + ~11 W maks. ~65 + ~65 W.
System sterowania	Wszystkie wejścia są zabezpieczone optoizolatorem. Kompatybilny ze wszystkimi systemami kontroli dostępu, które posiadają bezpotencjałowe wyjścia przekaźnikowe. Opcjonalnie dostępne są moduły komunikacyjne IP RS232/RS485/TCP IP.
Działanie	Elektronicznie sterowany system dwukierunkowy, napędzany silnikiem.
Przepustowość	Czas otwierania / zamykania skrzydła ~1,5 - 2,5 sek.
Tryb awaryjny	System zezwala na swobodne przejście w trybie awaryjnym i w przypadku zaniku zasilania.
Temperatura pracy, wilgotność, stopień ochrony IP	-20°C do +68°C (Opcjonalnie -50°C z nagrzewnicą), RH 95% bez kondensacji / IP 54 do użytku zewnętrznego. (Opcjonalnie IP 56)
Akcesoria	Urządzenia zdalnego sterowania, interfejs do PC, RS485, RS232 i LAN, licznik, system nadawania komunikatów audio,

	czujnik alarmu, system ogrzewania, wrzutnia monet/inteligentny system do wrzucania monet i zasobnik na monety, słupek pod czytnik kart, barierka (separator), płyta dolna.