Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 07:41

Link do produktu: https://herz.info.pl/karta-radiowa-elrn2q-do-central-nice-p-1504.html



Karta radiowa eLRN2Q do central NICE

Cena	**86,10 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**ZAPYTAJ O TERMIN WYSYŁKI**
Numer katalogowy	**eLRN2Q**
Kod producenta	**eLRN2Q**
Gwarancja	**24 miesiące**

OPIS PRODUKTU

Karta radiowa eLRN2Q do central NICE

Karta radiowa eLRN2Q

Odbiorniki eLRN2 przeznaczone są dla wszystkich sterowników firmy NICE, gdzie jest wykorzystywane radio z listwą kołkową 2 rzędy po 5 kołków typu "GOLDPIN"(eLRN2 montuje się w miejsce tzw. „zapalniczki”).

Instrukcja obsługi

Karta radiowa eLRN2 jest dostępna w dwóch wersjach programowych:

- eLRN2Q (obecna) - pracujący w systemie high security Keeloq® i pozwala zapamiętać nadajniki firmy eLdrim i Wiśniowski
- eLRN2H (link) - współpracuje z niemal wszystkimi nadajnikami działającymi na częstotliwości 433,92MHz zgodnymi z systemem kodowania KEELOQ (Basic Pulse Element 400µs)

Cechy

- Pamięć nieulotna pilotów zdalnego sterowania
- eLRN2Q zapamiętuje do 36 pilotów w trybie high security
- eLRN2H zapamiętuje do 50 nadajników
- Praca dwukanałowa monostabilna
- Bezproblemowa instalacja w oryginalnych centralach firmy NICE

Dane techniczne: eLRN2Q | eLRN2H

- Zasilanie: z centrali sterującej 5V DC
- Pobór prądu(średni/maksymalny): 6 mA/11 mA
- Pamięć pilotów: 36 szt. | 50szt.
- Zakres temperatury pracy: -20ºC +70ºC
- Wymiary zewnętrzne (szer. x głęb. x wys.): 42 x 34 x 10 mm
- Obudowa: brak obudowy, montaż poprzez złącze płyty głównej
- Waga: 9g

Parametry wyjścia

- Wyjścia otwarty kolektor(typ, ilość, max. obciążenie): OC, 2, 20mA/5Vdc na kanał
- Tryby pracy wyjść: monostabilny / 0,7s

Parametry radiowe

- Moduł radiowy: zintegrowany, superheterodynowy, zapewniający wysoka niezawodność
- Zabezpieczenie transmisji: 64 - bitowy kod dynamicznie zmienny Keeloq®
- Rodzaj modulacji / częstotliwość: OOK / 433,92 MHz
- Impedancja wejściowa anteny: 50 Ω
- Antena: antena zewnętrzna, zaciski w sterowniku Nice

Funkcjonalność

- Interfejs użytkownika: prosta instalacja urządzenia, procedura uczenia oraz konfiguracji, oparta na jednej diodzie LED i jednym przycisku
- Konfiguracja pilota: możliwość przypisania dowolnego przycisku do pilota
- Możliwość kasowania całej pamięci: tak
- Możliwość kasowania pojedynczego pilota: nie
- Możliwość wpisania pilota bez konieczności dostępu do przycisków odbiornika: nie