

Link do produktu: <https://herz.info.pl/wideodomofon-vidos-m670b-s2-s50a-p-2935.html>



Wideodomofon VIDOS M670B S2 / S50A

Dostępność

Zapytaj o dostępność !

Czas wysyłki

3 dni

Numer katalogowy

M670B S2 / S50A

Kod producenta

M670B S2 / S50A

PRODUCENT

Vidos

OPIS PRODUKTU

Wideodomofon VIDOS M670B S2 / S50A

Kupując ten produkt otrzymujesz:

- Monitor z pamięcią **Vidos M670B S2**
- Stację bramową z szyfratorem **Vidos S50A**
- Zasilacz systemowy na szynę DIN
- Akcesoria montażowe
- Instrukcję obsługi
- Gwarancję na 24 miesiące
- Paragon/fakturę VAT

Stacja bramowa Vidos S50A

S50A to nowa wersja jednego z najbardziej popularnych modeli stacji zewnętrznych S50D. Wyróżnia go wyjątkowa trwałość, solidna obudowa wykonana z utwardzanego stopu aluminium. Przedstawiany model wyposażony jest w czytnik RFID umożliwiający otwieranie wejście zbliżeniowo za pomocą karty, breloka lub innego transpondera.

Czytnik umożliwia zaprogramowanie do 1000 kart / użytkowników dlatego doskonale sprawdza się w miejscach gdzie udzielany jest dostęp dla większej ilości użytkowników.

Panel umożliwia również podłączenie dodatkowego przycisku wyjściowego.

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI ANALOGOWYMI MONITORAMI VIDOS

Funkcje

- 1 abonentowa stacja bramowa
- Przetwornik obrazu 1/3" kolor
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Rozdzielczość: 600 linii
- Obiektyw 3,6mm
- Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
- Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)
- Obudowa: utwardzony stop aluminium
- Podświetlany sztyl i przycisk dzwonek (kolor podświetlenia – niebieski)
- Montaż: natynkowy

- Wymiary: 78x185x60mm

WBUDOWANY CZYTNIK RFID - UNIQUE 125KHz

Pojemność czytnika - max 1000 kart

W komplecie ze stacją użytkownik otrzymuje kartę MASTER umożliwiającą samodzielne dodawanie kart.

Opcjonalnie do programowania czytnika służy pilot PL12. (nie jest w komplecie - [Vidos PL12](#))

Obsługuje rygle rewersyjne i zwory elektromagnetyczne (przełącznik NO/NC 1A/24V)

Możliwość pracy w trybie bistabilnym zbliżenie karty zwalnia elektrozaczep, ponowne zbliżenie zamyka go)

Klasa szczelności - IP65

Sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek (wymagany pilot)

Monitor Vidos M670B S2

Głosnomówiący, bezsłuchawkowy monitor wideodomofonu. Jeden z najczęściej wybieranych przez klientów monitor wyróżnia się wieloma cechami, które decydują o tym, że jest naprawdę wyjątkowy.

Monitor posiada 7" kolorowy ekran panoramiczny TFT LCD. Przedni panel wykonany z wysokiej jakości tworzywa 'nano glass' zapewniającego nowoczesny wygląd i bezpieczeństwo. Zaprojektowany i wykonany z wielką precyzją i dbałością o detale. M670 S1 posiada dotykowe klawisze sterujące.

Monitor wyposażony jest w funkcję zapamiętywania zdjęć osób odwiedzających. Obsługuje 2 stacje bramowe (2 stacje lub 1 stacja + kamera CCTV). Możliwy podgląd z kamery. Monitor wyposażony jest w funkcję interkomu i przekazywania rozmowy. System można rozbudować o dodatkowe 3 monitory lub unifony. Sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną!!

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI STACJAMI BRAMOWYMI VIDOS

FUNKCJE:

- Monitor głosnomówiący
- Ekran kolorowy 7" panoramiczny TFT LCD 800x600
- Posiada wbudowaną pamięć o pojemności 100 zdjęć
- Obsługa 2 stacji bramowych (lub 1 stacja+1 kamera CCTV)
- Funkcja interkomu pozwala na komunikację głosową między urządzeniami wewnętrznymi
- Dotykowy, podświetlany panel sterowania (kolor podświetlenia - niebieski)
- Sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną
- Kolor obudowy: CZARNY
- Regulacja parametrów monitora (głośność dzwonka, głośność rozmowy, jasność i kolor)
- Możliwość rozbudowy o 3 dowolnie wybrane, dodatkowe monitory lub unifony (z wyjątkiem monitorów z serii 900)
- Podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki
- Okablowanie : 4 + 2 do rygla + 2 do bramy
- Zasilanie: 14,5V DC Zasilacz na listwę DIN w komplecie
- Wymiary: 241x161x23mm

Czy mogę podłączyć kamerę CCTV do wideodomofonu? (opcja dodatkowa)

Każdy monitor Vidos posiada możliwość podłączenia dodatkowej kamery CCTV. Wideodomofony z serii 900 standardowo posiadają 2 dodatkowe złącza przeznaczone dla kamery CCTV. Wszystkie pozostałe monitory są wyposażone w dwa złącza do dowolnego wykorzystania. Pierwsze z nich (CN1) zazwyczaj służy do połączenia ze stacją bramową. Drugie wejście (CN2) można użyć do podłączenia drugiej stacji bramowej lub kamery przemysłowej. Obraz z obydwu kamer (w stacji bramowej i cctv) może obserwować na ekranie monitora.