Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 09:19

Link do produktu: https://herz.info.pl/wideo-monitor-10cali-z-systemem-android-dla-s03p-sa101ip-p-1417.html



Wideo-monitor 10cali z systemem Android dla S03P - SA101IP

Dostępność

Produkt wycofany
Zapytaj o zamiennik
e-mail: biuro@herz.waw.pl
tel. +48(22)788 10 44

Numer katalogowy	**SA101IP**
PRODUCENT	**SafeAutomation**

OPIS PRODUKTU

Wideo-monitor z systemem Android dla S03P - SA101IP

Wideomonitor SA101IP to uniwersalne urządzenie z systemem Android z możliwością montażu na ścianie lub na biurko. Wideo-monitor wyposażony jest w 10-calowy ekran oraz gniazdo RJ45. Na wyposażeniu zainstalowana aplikacja LinPhone do obsługi urządzeń Safe IP.

Parametry techniczne:	
Model	SA101IP
System	Android 4.4.2
Czułość mikrofonu	-36 dB
Wygląd	
Typ montażu	Natynkowy oraz na biurko
Kolor produktu	Czarny
Parametry połączenia	
Głośnik	Tak
Procesor	
CPU	Allwinner A33 quad core, clocked 1.4G
Taktowanie	1.4G
Pamięć	
RAM	1024MB
ROM	8GB
Wyświetlacz	
Rozdzielczość	1280 x 800 piksele
Długość przekątnej ekranu (cale)	10.1 " IPS display
Ekran dotykowy	Tak
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Łączność	
Połączenia bezprzewodowe	Tak (WiFi)
Ethernet	Gniazdo RJ45
Zarządzanie energią	
Pobór mocy	10 W
Waga i rozmiary	
Szerokość produktu	262 mm
Długość urządzenia	25 mm
Wysokość urządzenia	172 mm
Waga produktu	900 g
Zawartość opakowania	

Akcesoria	Zasilacz, Uchwyt ścienny oraz biurkowy
Mutlimedia	
Wideo	MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV itp. Wsparcie dla 1080p
Audio	MP3, WMA, AAC itp.
Obraz	JPEG, JPG
Wejścia	
USB Host 2.0	x3
Mini USB	x1
DC	DC input
Ethernet	Gniazdo RJ45
Gniazdo pamięci	SD
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**