Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 11:58

Link do produktu: https://herz.info.pl/zamek-klamki-hotelowe-szyld-elektroniczny-do-drzwi-eurolock-eht-net-125khz-em-marine-hid-t5557-p-1384.html



Zamek / klamki hotelowe / szyld elektroniczny do drzwi EuroLock EHT Net (125Khz, EM-Marine, HID, T5557)

Dostępność

Produkt wycofany
Zapytaj o zamiennik
e-mail: biuro@herz.waw.pl
tel. +48(22)788 10 44

Numer katalogowy	**EuroLockEHTNet**
PRODUCENT	**IronLogic**

OPIS PRODUKTU

Zalety:
+ Co najmniej 50000 cykli, (3 x AAA)
+ Szybki montaż 10 minut
+ Instalacja na drzwiach 30~70mm
+ Instalacja na standardowym mechanizmie zamka
+ Tryb OFFICE / Hotelowy
+ Tryb sieciowy / stand-alone
+ Samodzielna praca lub jako część oprogramowania Lock Commander
+ SDK do integracji z dowolnym oprogramowaniem
+ Możliwość zastosowania technologii WiFi *

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Częstotliwość pracy: 125 kHz
Standard kart / breloków: EM-Marine, HID ProxCard II Temic
Ilość kluczy / kart (max): 2024 szt.
Liczba rejestrowanych zdarzeń (max): 2048 szt.
Zintegrowana pamięć trwała (EEPROM)
Odległość odczytu: 2-4 cm
Pobór mocy: 30mkA (w trybie czuwania)
Zasilanie: 1.5V x 3 szt. standardowe bateriie AAA
Linie komunikacyjne: Micro USB, RS485, WiFi * opcjonalnie
Interfejs wyjściowy: Dallas TM, Wiegand 26 *
Ustawiana grubość drzwi (mm): 30-70 lub 70-115
Cztery standardy (od uchwytu do cylindra) mm: 0 (bez zamka), 72, 85, 92
Dźwięk / lampka sygnalizacyjna: Sygnał dźwiękowy, 3 kolorowa dioda LED
Ustawienie czasu otwarcia: od 0 do 220 sek.
Temperatura pracy: od -30 ° C do + 60 ° C (z wyjątkiem baterii)
Materiał: silumin, stal nierdzewna
Kolor obudowy: srebrny

ZASTOSOWANIE:
Eurolock EHT Net - jest to czytnik zbliżeniowy zintegrowany z klamką drzwi zasilany 3 bateriami AAA 1,5V, żywotność baterii ponad 50 000 cykli (maksymalnie 4 lata.). Eurolock posiada europejski standard DIN, który pasuje do każdych drzwi, podłączenie oraz instalacja trwa 10minut.
Aby otworzyć drzwi z zewnątrz należy zabrać ze sobą kartę a z wewnątrz wystarczy nacisnąć pokrętło. W przypadku gotowych instalacji, wystarczy zdemontować starą klamkę, a na jej miejsce zainstalować Eurolock EHT Net, za pomocą zaledwie dwóch

otworów w skrzydle drzwi.
Eurolock EHT Net pozwala użytkownikom i administratorom tworzyć elastyczny system kontroli dostępu w ramach sieci RS-485 lub opcjonalnie WIFI* z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania lub autonomicznie bez użycia komputera.

Tryb OFFICE - zamek można otworzyć tylko kartą znajdującą się w bazie sterownika zamka. Cechy: łatwa instalacja zamka, opcja "nie przeszkadzać". Za pomocą specjalistycznego oprogramowania, można ustawić ograniczenia w zakresie czasu i dnia tygodnia.

Tryb HOTEL - uwzględnia wszystkie funkcje bezpieczeństwa. Pozwala to na stworzenie systemu opartego o "kartę gościa", "kartę personelu" oraz "karty specjalnego przeznaczenia", ze szczególnym prawem dostępu i ochrony przed kopiowaniem lub utratą karty.